




もっと表現力

ALL ABOUT EFFECTORS

Vol.4

EFFECTOR IS ENERGY OF PLAYERS

a sound innovator
BOSS
エフェクター・コンパクト事典

BOSS IS MORE EXCITING ON STAGE

青い色が美しいと感動したら、次は黄色や赤と混ぜてみることです。さまざまな色から、嬉しい時の色、哀しい時の色、愉快的時の色、怒った時の色…と、自分の心をありのままに表現する色をみつけることです——プレイヤーも、一番たいせつなのは表現力ということ。心に燃える熱いメッセージを、どれだけリアルに、どれほど聞き手の心深く伝えることができるかなんです。エフェクターも、そのためにあるわけで。だからBOSSは、とびきり純粋で美しい様々な“音の絵の具”をプレイヤーにおくります。さあ、心の音を表現しよう。



Sound Innovation on Stage


コンパクト・シリーズを見れば、BOSSの「凄さ」がわかります。



コンパクト・シリーズには、その小さなボディの中に数々の「世界初」があります ①エフェクト切換え時のノイズ発生のない電子スイッチの初採用 ②コンパクトタイプとして初めての外部電源駆動 ③工具のいらないワンタッチ電池交換 ④LEDを使ったエフェクト切換え表示 ⑤LEDを使ったバッテリー・チェックなど、さっと挙げても現在のコンパクト・エフェクターの基本は、BOSSが作りあげたことがおわかりでしょう。しかもスイッチ部分は、100kg以上の荷重で数10万回に及ぶ耐久テストも文句なくパス。さらに、余裕の回路構成が行なえる高密度二段基板や、操作性と耐久性の良さを約束するアルミダイキャストボディの採用も、ファーストモデルOD-1から変わりません。基本が確かたから、BOSSは楽器の本質の音と音楽性を徹底追求できるのです。

Sound Innovation on Stage

ロッカー・シリーズを見れば、BOSSの「新しさ」がわかります。




つねに新しい技術とアイデアを駆使してプレーヤーを応援するBOSS。その好例がロッカー・シリーズです。従来の機械式ボリュームを使ったペダルエフェクターとは違って、革新的なホール素子を採用。カリノイズの発生を永遠に追放しました。ホール素子とは、磁界の強さを高精度センサーが感知して、電圧を変化させる特殊な素子。いわば空気を介してエフェクト量をコントロールするわけですから、カリノイズの発生は皆無です。さらにロッカー・シリーズでは、人間工学値に基づいてペダルアングルやストローク量を決定。余裕の回路設計が行なえ、音質、機能を徹底追求できる高密度二段基板の採用。軽くしかもヘビーデューティなアルミダイキャスト構造の採用など、BOSSはペダルエフェクターにエレクトロニクスとサイエンスのメスを加えました。

Sound Innovation on Stage

デジタル・ディレイを見れば、BOSSの「素晴らしさ」がわかります。

DD-2:
世界初のコンパクト・デジタル・ディレイ。
こちらもコンパクトながら妥協なく12ビット採用。
もちろんデジタルならではのホールド機能も搭載。

DE-200:
デジタル・ディレイならではの音と表現力を妥
協なく追求して12ビット採用。
しかも新機能リズムシンクにより、デジタル・ディレイの
新次元の活躍を提案。



いまやビギナーでもデジタル・ディレイを使える時代です。でもBOSSは単純なコストダウンに終りません。コストダウン+ α 。どれほどコストの壁とたたかっても、あくまでデジタル・ディレイの本質と可能性を追求します。そこでDE-200では59,800円の価格ながら12ビット採用。デジタルの核心から音と表現力の高さを求め、しかも新機能リズムシンクでデジタル・ディレイの新たな活躍を提案。また、世界で初めてのコンパクト・デジタル・ディレイDD-2を生み出すなど、デジタル・ディレイそのものをまったく新しい次元へ進化させました。

ALL ABOUT EFFECTORS

NF-1 · Noise Gate	1
CS-2 · Compression Sustainer	3
GE-7 · Equalizer	5
DS-1 · Distortion	7
OD-1 · Over Drive	9
SD-1 · Super Over Metal	11
HM-2 · Phaser	13
PH-1R · Flanger	15
BF-2 · T. Wah	17
TW-1 · Octaver	19
OC-2 · Vibrato	21
VB-2 · Chorus	23
CE-3 · Delay	25
DM-2 · Digital Delay	27
DD-2 · Digital Delay	29
DE-200 · Digital Ensemble	31
CE-1 · Chorus Ensemble	33
PW-1 · Rocker Wah	35

PV-1 · Rocker Volume	36
FV-200/100 · Volume Pedal	37
HC-2 · Hand Clapper	38
PC-2 · Percussion Synthesizer	38
BCB-6 · Carrying Box	39
BCB-6 · Exciting Sound	41
Try for Keyboarders	47
BCB-6 · Setting Example	53
HA-5 · Play Bus	55
MS-100A · Monitor Speaker	57
MA-5 · Micro Monitor	58
MA-15A · Micro Monitor	59
FA-1 · Pocket Amp	60
TU-12H · Chromatic Tuner	61
TU-12H · Dr. Beat	62
DB-33 · Dr. Rhythm GRAPHIC	63
DR-110 · Mixer	64
BX-600 · Mixer	65
BX-400 · Micro Mixer	66
KM-04 · Keyboard Mixer	67
KM-600/400 · Keyboard Mixer	68
KM-10 · Equalizer	69
KM-2 · Mixing Amplifier	
J-5/J-44 · Multiple Jack	
Let's Study	

NOISE GATE

NF-1

ノイズゲート
8,000円


ノイズゲートNF-1は、とくにブレイク時などに耳ざわりなノイズやハムをカットするエフェクターです。コントロールは、信号に対する雑音の度合いによってノイズゲート機能の作用点を決めるSENSと、演奏音の不自然な切れをなくし楽器本来の自然な音の消え方に調整するDECAY。ディケイ・タイムのコントロール域は100ms-1.6sと幅広く、ギターやキーボードなど楽器の特性に応じて設定できます。インストルメントの残留ノイズやコードが拾うハムだけでなく、照明器具など外来ノイズのシャットアウトにも有効。

OPERATION

SENS ●信号レベルと雑音のレベルの強弱に応じて調節します。インストルメントからのノイズが大きい場合は左方向に。小さい場合は、右方向に廻してゆきます。
DECAY ●入力信号のレベルがSENSにより設定した音量レベル以下になった状態の音の減衰時間をコントロールします。右方向に廻すほどゆるやかなカーブで減衰し、左方向に廻すほど急激な減衰状態では、SENSで設定したレベル以下の減衰時間は短くなり、急激に減衰します。

SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC 9V、3.9mA ●コントロール/センス、ディケイ ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●最大出力電圧/9dBm (GAIN……UNITY) ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D)mm ●重量/400g



1

TECHNOLOGY

ノイズゲートは、その名の通り、信号が送られていない時はゲートを閉じてノイズをシャットアウトし、信号が送られてくるとゲートを開く一種の自動スイッチです。当然、ゲートを開けば、楽器音だけでなくノイズも出ているわけですが、より大きな楽器音によってマスキングされてしまうため、耳には聞こえません。このゲートを開くタイミングを調整するのがSENS


point of performance

ノイズゲートNF-1は、基本的にエフェクター群の一番最後にセットします。しかし、ボリュームペダルやディレイ、スローギヤを接続している場合には、これらの前にセットしましょう。これは、せっかくのディレイ音がブツンと途切れて耳についたり、音量変化の自然さを失なわないためのコツ。ただしホールなどで演奏する場合にはさほど順序に気を使う必要はなく、原則通りに一番最後にセットしたほうが効果的なようです。演奏上の注意点は、音が鳴り終える付近の減衰があくまで自然に聞こえるようにDECAYとSENSをコントロールすること。NF-1

ツマミ。ノイズレベルと信号レベルのギリギリのところで開かせるのが理想ですが、実際には、ノイズレベルと信号の低レベル成分がクロスオーバーしていることが多いため、SENSの上げ過ぎは、楽器の減衰音などを不自然に損ってしまいかねません。NF-1は、ディケイタイム・コントロール (100msec-1.6s) によってあらゆる楽器の減衰感を自然に保ちながら、ノイズカット効果を上げることが可能。

は、演奏ブレイク時の耳ざわりなノイズをシャットアウトするにも効果的。照明ノイズが気になるステージやスタジオでの使用にも、とても有効といえるでしょう。

この図を理解するとNF-1をうまく使いこなせます。



2

COMPRESSION SUSTAINER

CS-2

コンプレッションサスティナー
9,000円

コンプレッション・サスティナーCS-2は、大入力はいえ、小入力を持ち上げて、サスティン効果をえるエフェクターです。音のヤセやフラつき、音色変化の少なさが良いコンプレッサーの条件ですが、CS-2では、リアルタイムVCAを採用。増幅作用の応答性と追従性を著しく高めました。さらに幅広いアタックタイム・コントロールとも相まって、速いパッセージのフレーズにもドライブ感を失わず、レガートやロングトーンには魅力のロングトーンに応えます。ギターを持ち味を生かす入力インピーダンス1000kΩ設計です。



OPERATION

SUSTAIN ● サスティン・タイム (音の伸びる時間) をコントロールします。右方向に廻してゆくほどサスティン・タイムは長く、左方向に廻すほどアタックを抑え、リミッター的な働きに近づいてゆきます。

LEVEL ● エフェクト時の音量レベルをコントロールします。エフェクト切替え時の音量バランスを調整してください。

ATTACK ● ピッキング時のアタックの強さを調節します。右方向に廻すと速弾きにも一音ごとのアタックをつけられます。

SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC9V、4mA ●コントロール/サスティン、レベル、アタック ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリーチェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●コンプレッションレンジ/38dB ●最大入力レベル/-10dBm (1kHz時) ●最大出力レベル/-10dBm ●入力インピーダンス/1MΩ (FET入力) ●入力換算ノイズ/-110dBm ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/400g

3

TECHNOLOGY

コンプレッション・サスティナーは、まず信号の振幅を圧縮し、次に圧縮された信号は元の信号のエンベロープとは逆のカーブで伸長され、減衰音は持続音に変えられます。そして最後に、このエンベロープを変えた信号を元のレベルに戻して出力することにより、サスティン効果のなかった音がえられるわけです。CS-2では、この一連の圧縮・伸長動作をよりハイ

point of performance

コンプレッサーCS-2は、幅広くアタックタイムの調節ができるため、速いパッセージのフレーズにもドライブ感を失わず、サスティンを生かしたスローなフレーズにも思いのままに使いこなすことができます。また、サスティンの可変範囲も広いため、リミッターとしても活躍。(図①)。リズムギターやベースにも欠かせないエフェクターです。通常、コンプレッサーは、エフェクターの一番最初にセットされることが多いのですが、リミッターとして使用する場合は後にセットします。コンプレッサー使用の注意点は、サスティンを上げ過ぎないこと。(図②)

スピードに行なうために「リアルタイムVCA」回路を内蔵しています。これによってあらゆる入力に対して瞬間応答を可能とし、アタック時の音量の低下や音のヤセ、フラつきなどを解消。音伸びの良さもグンと向上させています。また、パッセージの速いフレーズにも、この応答追従性の良さを生かしたATTACKコントロールの装備で、一音一音をクリアに正確に表現することのできるCS-2です。

ノイズやハウリング発生の原因となることがあります。一般的に、コンプレッサーを加えると上品な音が得られますが、コーラスを併用すると一層効果的です。

①リミッターとして使う場合 ②コンプレッサーとして使う場合



4

EQUALIZER

GE-7

グラフィック・イコライザー
13,000円

イコライザーGE-7は、特定の周波数帯域を自由にブースト・カットができ、積極的な音色づくりやノイズ、ハウリング対策に活躍するエフェクターです。低域100Hzから高域6.4kHzまで、計7バンドにわたって±15dBの変動範囲を持つGE-7は、特に6.4kHzの超高域をコントロールできることにより、耳につきやすい高域ノイズ成分のカットや、倍音を生かした鋭い高音をえたい場合には特に重宝です。原音⇄エフェクトの音量レベル合わせができるレベルコントロールは、エフェクトに影響を与えない独立アンプ方式です。



OPERATION

GRAPHIC EQUALIZER ●100Hzから6.4kHz間の7バンドのそれぞれの感度をコントロールします。0位置はノーマル。ブーストは+15dBまで、カットは-15dBまで変化させることができます。LEVEL ●ノーマル/エフェクト切替時の音量差を補正します。スライダーを上には動かすと最大15dBまでのレベルアップ、下は-15dBまでのレベルダウンが可能。

SPECIFICATIONS

●電源/DC9V・006P(1個)、ACアダプター(BOSS ACA-100) ●消費電流/DC9V・7mA ●イコライザー/7素子、±15dB、100Hz、200Hz、400Hz、800Hz、1.6kHz、3.2kHz、6.4kHz ●レベルコントロール/±15dB(センター0dB) ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、インジケータ(バッテリー・チェック兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター(ACA-100) ●残留ノイズ/-100dBm(1HF-A, FLAT/UNITY) ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/450g

5

TECHNOLOGY

イコライザーは、オーディオ機器のトーンコントロールと働きは似ていますが、もっとも細かに各周波数帯のブースト/カットを行ない音色を変化させます。GE-7では、ギターの音域に合わせて、100、200、400、800、1.6k、3.2k、6.4k(Hz)の7バンドを±15dBの範囲でコントロールでき、特に6.4kHzは、高域の倍音構成に関わる帯域ですから音色に鋭さを加えたい場合には

効果的。また高域にゆくほどノイズ成分は耳につきやすいため、ノイズカットにもこの6.4kHzは有効です。GE-7には、バンドコントロールに加えて、エフェクトON時とOFF時の音量差を調節するレベルコントロールが付いていますが、バンド用とレベル用には別々の独立アンプを使用。従来のようにレベルコントロールによってせっかく調整したイコライジング特性を狂わせてしまう心配はまったくありません。

point of performance

グラフィック・イコライザーGE-7は、高域6.4kHzまでコントロールできるため、微妙な音色づくりから、効果的なノイズカットまで多用途に使えるエフェクターです。例えば、レイ・パーカー風のリズムサウンドを演出したい場合は、図①のように中域をカットします。さらに他のエフェクターとの組み合わせにより、オーバードライブ・トーンに個性を加えることも、フェイザー・サウンドをさらにクセの強いものに変えることも自由にできます。また、フィードバック(ハウリング)を防止するにもイコライザーは有効。この場合、全体のサウンドそのものの音色まで

変化させてしまわないように、ハウリングに関わる周波数ポイントのみに急激なディップ(谷)をつくるのがテクニックとなります(図②)。

①レイ・パーカー風のリズムサウンド
②ワンポイント・ディップでハウリング対策



6

DISTORTION

DS-1

ディストーション
9,000円

ディストーションDS-1は、アンプの状態や楽器の種類にかかわらず、ディストーション効果とサステイン効果がえられるエフェクターです。しかもDS-1では、ファズに代表されるような原音をすべて歪ませてしまう抑揚のないディストーションではなく、ffからppまで確実に表現できるのが特長。さらにTONEコントロールを装備して、ソフトディストーションからハードディストーションまで幅広いエフェクトがえられます。このトーンコントロール回路は、あらゆる状態で高低音のバランスを保つBOSS独自の設計です。

OPERATION

DIST ●ディストーションの深さをコントロールします。また同時にサステインタイムもコントロールされます。右方向に週してゆくほど深いディストーション効果と長いサステイン効果がえられます。
TONE ●音色の調節をします。右方向に週すと高音域を強調した歯切れの良い音に。左方向は低音域ブーストでソフトに。
LEVEL ●ノーマル/エフェクト切替時の音量差を補正します。右方向に週すほどエフェクト音が大きくなってゆきます。

SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC 9V、4mA ●コントロール/ディストーション、トーン、レベル ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D) mm ●重量/400g



7

TECHNOLOGY

ディストーションは、原音波形を電氣的にクリップさせて、倍音効果を多く含んだ波形に変えることにより、鋭い音色変化とサステイン効果をえます。DS-1では、アンプをフルアップさせた時に起こるディストーション効果と同じ連の動作をユニット内の増幅回路とピークリミッタ回路によって行ない、原音をすべて歪ませるのではなく、原音のピーク部分を歪

point of performance

ディストーションDS-1は、ソフトなディストーションからハードなディストーションまで、しかも高低音のバランスも自由に変えることができますが、ソフトでメロウなディストーションのセッティングは図①。この場合、ギターのパ.Uはネック側がよいでしょう。またややハードなディストーションのセッティングは図②。この場合のギターのパ.Uはブリッジ側がよいでしょう。DS-1では、TONEを右方向に上げてゆくとき域はさらに強調され、ディストーションは鋭さを増してゆきますが、この場合、過度な音にならぬようアンプやギターのボリューム位

ませるため、表情のあるディストーションがえられます。しかもDISTコントロールにより、原音対歪の率を調節できるため、ソフトディストーションからハードディストーションまで自由に生みだすことができます。また、ディストーションの鋭さや輝きは高域成分の増減により変化しますが、トーンコントロールには、音量を変えずに高域あるいは低域をブーストするバランス式トーンコントロールを採用。

置に気を配ることが大切です。トレモロ系エフェクターを含むセッティングには、DS-1を前にもってくと効果的です。

①ソフトなディストーション



①

②ハードなディストーション



②

8

OVER DRIVE

OD-1

オーバードライブ
9,000円

オーバードライブOD-1は、ギターのアンプをフルアップさせたような、マイルドで自然なディストーション(オーバードライブ)がえられるエフェクターです。強烈なディストーションとは違って、ピッキングの微妙なニュアンスやフィンガリング・テクニクなども十二分に表現することができ、アンサンブルのバランスもくずれません。OD-1は、BOSS独自の「非対称オーバードライブ・サーキット」による美しくクリアなエフェクトにより世界のオーバードライブの原典機として広く愛用されています。

OPERATION

OVER DRIVE ● オーバードライブ効果をコントロールします。右方向へ廻してゆくほど強調され、逆に左方向へ廻してゆくにしたがって、弱まってゆきます。LEVEL ● ノーマル/エフェクト切替時の音量差を補正します。右方向へ廻してゆくほどエフェクト音は大きくなり、左方向へ廻すにしたがって弱くなります。



SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC 9V、3.5mA ●コントロール/オーバードライブ、レベル ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●SN比/80dB ●入力インピーダンス/470k Ω ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/400g

9

TECHNOLOGY

オーバードライブは、原音波形のピーク部分をクリップさせ、アンプをオーバードライブした場合の歪波形と同様の波形を電気回路内で生みだします。ちなみにオーバードライブOD-1は、BOSSコンパクトシリーズの第一号モデルであると同時に世界で初めてのオーバードライブですが、今だに他にみられない多くの独創回路を内蔵しています。オーバードライブ

の原理は、ディストーションとは同じですが、ディストーションは奇数次歪を多く発生させ、鋭く輝きのあるディストーションサウンドをえるのに対し、OD-1では独自の「非対称オーバードライブ・サーキット」により、ギター音のもつ倍音構成を損わず美しい2次歪(偶数次歪)を多く発生させ、いわゆるチューブアンプをフルアップさせた時の甘くマイルドな歪に非常に近いエフェクトをえています。

point of performance

オーバードライブOD-1は、甘くマイルドなディストーションがえられるため、フィンガリングなどピッキングの微妙なニュアンスをたいせつにしたい演奏には特に効果的です。原音の良さを生かしながら効果を加えるOD-1では、ほとんどどんなセッティングにも耳あたりの良い美しい音を約束しますが、いわゆるウエストコースト系サウンドに使う場合の一般的な使い方は図①です。また、アンプ側を軽く歪ませたうえに、OD-1を加えると、ひと味違うウォームなディストーションがえられます。この場合、OVER DRIVEは浅めにかけておきましょう(図②)。

キーボード、特にシンセサイザーでギターの的な粘りのあるニュアンスやドライブ感を演出したいといった場合にもオーバードライブOD-1が効果を発揮します。

①一般的なオーバードライブサウンド
②アンプの歪みも利用したウォーム・オーバードライブ



10

SUPER OVER DRIVE

SD-1

スーパーオーバードライブ
10,000円

スーパー・オーバードライブSD-1は、原音の良さを変えず、使用するギターの特徴を生かしながら、真空管アンプをフルアップしたような甘くマイルドなオーバードライブを加えることができるエフェクターです。微妙なピッキングや繊細なフィンガリングのニュアンスを失わず、さらに音に粘りを加えたい演奏には最適です。基本回路は、オーバードライブの原典機OD-1と同じ。SD-1では、さらにTONEコントロールを装備して、高音域のブーストおよびカットが可能。一層多彩なオーバードライブ効果を生みだせます。

OPERATION

DRIVE ●オーバードライブの強さをコントロールします。右方向に廻してゆくと強調され、左方向に廻すと弱くなります。
TONE ●音色のコントロールをします。右方向に廻すと高音域がブーストされ、逆に、左方向に廻すとカットされます。
LEVEL ●ノーマル/エフェクト切替時の音量差を補正します。右方向に廻すとエフェクトの音量は大きくなり、左方向に廻すとエフェクトの音量は小さくなります。

SPECIFICATIONS

●電源/DC9V・006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC9V、4mA ●コントロール/オーバードライブ、レベル、トーン ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●入力インピーダンス/470k Ω ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/400g



11

TECHNOLOGY

スーパー・オーバードライブSD-1の基本回路構成は、オーバードライブOD-1と同様です。BOSS独自の「非対称オーバードライブ・サーキット」により、ギター音のもつ倍音構成を損なわず、美しい2次歪 (偶数次歪) を多く発生させ、いわゆるチューブアンプをフルアップさせた時にえられる甘くマイルドなオーバードライブ・サウンドに非常に近いエフェクトがえ

られます。この定評あるOD-1のオーバードライブにTONEコントロールを加えたのがスーパー・オーバードライブSD-1です。これによってインストルメントとのマッチングを気にせず、美しいオーバードライブ効果をより多くのギターやアンプとの組み合わせでえられます。もちろんプラスTONEによって、エフェクトのヴァリエーションということでも大きなメリットがあることは言うまでもありません。

point of performance

スーパー・オーバードライブSD-1は、オーバードライブOD-1とディストーションDS-1の中間をゆく、オールラウンドなエフェクターです。ギターの種類を選ばず、また、ギターそのものの音質の良さを変えることなく、ピッキングの強弱や微妙なニュアンスを表現できる点ではOD-1と同じ (図①)。しかし例えば図②のようにTONEとDRIVEを上げてゆくとハードディストーションもえられます。このエフェクターを使いこなすコツは、やはりTONEの使い方にかかっているといるでしょう。あくまでオーバードライブ的に使う方は、高域の上げ過ぎに注

意。必要以上に高域を持ち上げた場合、DRIVEを上げるに従ってかなり重みまですから、TONEは3時方向程度までに留めて使うことをおすすめします。

①ソフトディストーションをかけるセッティング位置
②ハードディストーションをかけるセッティング位置



12

HEAVY METAL

HM-2

ヘビー・メタル
10,000円

ヘビー・メタルHM-2は、単に過激に歪むだけでなく、あくまで原音のニュアンスを残すことでファットなディストーション効果がえられるエフェクターです。新設計のハードディストーション回路に、OD-1の「非対称オーバードライブ・サーキット」をさらに発展させた新回路を内蔵。9Vエフェクターでは不可能とされていた領域まで聴感上のDレンジを拡大。従来のディストーションのように歪みにともなう音ヤセがなく、しかも従来のディストーションをはるかに上回るロングサスティンが魅力です。L・H独立トーン機構も備え、音づくりの幅もグンと広がります。

OPERATION

LEVEL ● ノーマル/エフェクト切替時の音量差を補正します。右方向に廻すほどエフェクト音が大きくなってゆきます。COLOR MIX L ● 100Hz付近の音をブースト、カットします。中央でフラット、右方向でブースト、左方向でカットです。COLOR MIX H ● 1kHz付近の音をブースト、カットします。中央でフラットです。DIST ● ディストーションの深さをコントロールします。同時にサスティンタイムもコントロールされます。右方向に廻してゆくほど、深いディストーション効果がえられ、サスティンも長くなります。

SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/10mA (DC9V) ●コントロール/レベル、カラー・ミックスL、H、ディストーション ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●入力インピーダンス/1MΩ ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D) mm ●重量/400g



13

TECHNOLOGY

ヘビー・メタルは、原音波形を電氣的にクリップさせ、鋭い音色変化とサスティン効果をえるという基本的な原理はディストーションと同じですが、これまでのディストーション回路では、歪みを強めるほど音がヤせてしまいます。そのためHM-2では、より鋭い音色変化と、より長いサスティンをえるために新設計のハードディストーション回路を搭載するとともに、独自の「非対称オーバードライブ・サーキット」をさらにHM-2専用で再設計。過激な歪みに対しても、9Vエフェクターの常識をはるかに越えるレベルまで聴感上のDレンジを向上させ、音ヤセがありません。また、カラー・ミックスを行なうトーンコントロールには、ヘビー・メタルに最適な音色変化特性をもたせてあり、高域側の調整により、ブリティッシュ・ハードロックに最適な音づくりも楽しめます。

point of performance

ヘビー・メタルHM-2は、L・H独立トーン機構を使いこなすことにより、あらゆるヘビー・ディストーションを演出できます。ブリティッシュ・ハードロックの、あの重低音の効いたファットサウンドなら図①。たとえ20W程度のアンプでも見事なサウンドが生まれるでしょう。ピッキング・ハーモニクスを使っのリードプレイや、重厚なリフを弾く場合には特に威力を発揮するはずです。また、メタリックなサウンドを求める場合は図②。フィードバック奏法やトリッキーなアーミング・プレイにピッタリです。HM-2使用時のひとつの注意点として、トレモロ系のエフェク

ターやディレイなどを含むセッティングの場合には、ディストーションDS-1と同様に、HM-2の後にそれらのエフェクターをつなぐと、美しい効果がえられます。

①ブリティッシュ・ハードロック風サウンド
②メタリック・サウンド



14

PHASER

PH-1R フェイザー

11,000円

フェイザーPH-1Rは、電子的に位相のズレを生み出す位相回路により、原音の位相を変化させ、サウンドにスピード感や音色のウネリを加えるエフェクターです。フェイズシフトの深さを決めるDEPTH、フェイズシフトの速さを決めるRATEに加え、PH-1Rでは、フィードバック量を調節して音色にクセを加えることのできるRESONANCEを装備。フェイズ効果をいっそう強調できるだけでなく、ワウ効果のような強烈な音色の変化をえることもでき、表現力は多彩。ライブ、スタジオを問わず活躍する徹底したローノイズ設計です。

OPERATION

RATE ●フェイズシフトのスピードをコントロールします。右方向に廻すと最小100msの高速トレモロとなり、左方向に廻すと最大16sec.の超低速となります。
DEPTH ●フェイズシフトの深さをコントロールします。右方向に廻すと効果が深くなり、左方向に廻すと浅くなります。
RESONANCE ●フィードバックの量をコントロールします。右方向に廻すほどフェイズ効果が強調されてクセの強い音になり、左方向に廻すほど弱くなります。

SPECIFICATIONS

●電流/DC9V-006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC9V、11mA ●コントロール/レート、デプス、レゾナンス ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●フェイズ・シフト/4段 (720°) ●LFOスピード/16sec~100ms ●SN比/90dB以上 (1HF-A) ●最大許容入力/-5dBm ●ゲイン/UNITY 1 ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D) mm ●重量/400g



15

TECHNOLOGY

フェイザーは、回転スピーカー効果を電子的に生みだそうという発想から生まれたエフェクターです。原理的には、原音と、原音に対して位相を大幅にズラせた信号をミックスすることにより、互いの波形に干渉を起こさせ、トレモロ効果と音色変化をえます。PH-1Rでは、位相変換回路にFET (×4) を使用。一個あたり180°、計720°まで位相を遅らせること

が可能ですが、個々のFETは、特性の揃ったものだけを厳選して使用しているため、大変なめらかなフェイズシフト (回転効果) がえられることが特長です。またコントロールには、フェイズ効果のスピードを調節するRATE (高速100ms~超低速16s) に加え、フィードバック量を調節するRESコントロールを装備。回転スピーカーに似たエフェクトから強烈なジェット・サウンドまで幅の広い使い方が楽しめます。

point of performance

フェイザーPH-1Rは、特にソフトなソロフレーズに効果的ですが、浅いエフェクトでレガート気味にバックギンをきざんだり、シャープなフェイズでアルペジオに味つけするのも面白い使い方です (図①)。リー・リトナーなどは、ミュートをかけた単音のバックギンに超低速にセットしたフェイズ (かかりはキツめ) をよく用いています (図②)。オクターバーとの併用もリトナーの場合多いようです。またディストーションとフェイザーの組み合わせは攻撃的なジェットマシン風のサウンドを生み出すことで知られていますが、この時の接続順序はディストーションを

前にセットします。キーボードに回転スピーカー風のエフェクトを与える場合はRATEを速めにセットし、DEPTHおよびRESは絞る気味にするのがコツです。

①ノーマルなセッティング位置
②リー・リトナー風のセッティング位置



16

FLANGER

BF-2 フランジャー

14,500円

フランジャーBF-2は、音を電子的に遅らせ原音とミックスすることにより、ウネリのあるダイナミックな躍動感をサウンドに与え、強烈な音色変化を生むエフェクターです。コントロールには、1ミリ秒から13ミリ秒までの遅れ時間を設定するMANUAL、変化幅を設定するDEPTH、効果の周期速度を設定するRATE、さらにフィードバック量を調節して音色にクセをつけるRESONANCEの4コントロール方式を採用。激しくアクの強いジェットサウンドからコーラス的なサウンド、ビブラートのサウンドまで多彩に生みだせます。



OPERATION

MANUAL ●ディレイ・タイム(音の遅延時間)をコントロールします。右方向に廻すほど短くなり、左方向では長くなります。
DEPTH ●マニュアルで設定したディレイタイムを基準にスweep幅を調節します。右方向で広く、左方向で狭くなります。
RATE ●スweepの周期を調整します。右方向では速く、左方向で遅くなります。
RESONANCE ●フィードバック量を調整します。右方向に廻すほど強くなりフランジャー特有の効果が強調されます。

SPECIFICATIONS

●電流/006P(1個)、ACアダプター●消費電流/DC 9V、15mA(エフェクト時) ●コントロール/マニュアル、デプス、レイト、レゾナンス ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、エフェクト・インジケーター(バッテリー・チェック兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●ディレイ・タイム/1ms~13ms ●LFOスピード/100ms~16s ●残留ノイズ/-95dBm(IHF-A) ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/400g

17

TECHNOLOGY

フランジャーは、遅延素子BBDを使って時間的に遅れた音をつくり、これを原音と干渉させることによって強烈なエフェクトを生みだします。原理的にはコーラスと似ていますが、フランジャーでは、信号の遅れ幅も広く、周期変化のスピードもよりスローな部分までフォローでき、さらにフィードバック量を調整できることなどによって、結果的にはコーラスと

はまったく違うアクの強いサウンドが生まれます。BF-2では、バッテリー(9V)使用でも高い安定度を持ち、しかも最大13msecまでの効果音の遅れ(ディレイ・タイム)がえられる低電圧BBDを使用。さらに周期変化の速さを決めるLFOスピードは、高速100msecから超低速16sまでを自由に設定できるため幅広いエフェクトがえられます。もちろん全段にわたり徹底したローノイズ設計を貫いています。

point of performance

フランジャーBF-2は、強烈なジェットサウンド(図①)はもちろん、コーラスやフェイザー的な効果も引きだせる幅広いコントロール域をもっており、それだけにプレーヤーの音創りのセンスが要求されるエフェクターです。ツマミをすべて0~2あたりにセットすれば、ダブルラ(ダブルトラック)効果に似たサウンドもえられます。RES.を思いきりよく上げると“コン、コン”とメタリックなフランジングサウンドがえられますが、この時はDEPTHを0に絞る込むのがコツ。(図②)。また、フランジャー独特の音は

かなりトレブリーになるため、例えばア

①ジェット・フランジングのセッティング位置

②メタリック・フランジングのセッティング位置




18

T・WAH

TW-1

Tワウ
9,500円

TワウTW-1はピッキングの変化やギターのボリューム設定によって、多彩なワウ効果がえられるエフェクターです。入力信号の大小によって自動的に音色変化を出すため、たとえば、強いピッキングには激しい音色変化、弱いピッキングにはデリケートな音色変化となり、テクニックをもつプレーヤーほど面白味を感じるエフェクターといえるでしょう。TW-1には、曲調にあわせてUP/DOWNの二通りのワウが選べるドライブ・スイッチを装備。強烈な速弾きに、繊細なフィンガリングに、自由にワウ効果を生かせます。



OPERATION

SENS ●入力された音量に対してエフェクトのかかり具合の感度調節をします。右へ廻すほど弱いピッキングでかかります。右へ廻すほど深く、左方向ほど浅くなります。
PEAK ●ワウの音色を調節します。右へ廻すほど深く、左方向ほど浅くなります。
DRIVE ●音色の変化の状態を切り替えます。UP側ではハードな音からメロウな音へと移り(ピッキングを強くするほど立上りがよりハードになります)、DOWN側に倒した場合には、逆にメロウな音からハードな音へと音色が移ってゆきます。

SPECIFICATIONS

●電源/006P (1個)、ACアダプター ●消費電流/DC 9V、6mA ●コントロール/センス、ピーク、ドライブ ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、バッテリー・チェック用インジケータ (ノーマル/エフェクト切替確認用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●SN比/80dB以上 ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D)mm ●重量/400g

19

TECHNOLOGY

従来のペダルワウがペダル操作によってワウ効果をつくりだすのに対して、T・ワウTW-1は、入力信号の大小により、自動的に音色を変化させます。ワウ特有のクセのある音色を生み出すのはバンドパスフィルターの働き。特定の周波数だけを通過させるこのフィルターを、さらにギターからの信号の大小に応じて周波数軸上を上下させることによって、あの強烈な


point of performance

TワウTW-1は、UPワウとDOWNワウの切替えができるのが大きな特長ですが、DOWNワウをステージで使う場合、ギターからの信号をやや大き目にして使うと音の通りが断然良くなります。またワウ効果をさらに魅力的にするのがトーンの調節です。ギターのPUやギター側のトーンツマミで工夫してみるのもよいでしょうし、できればTW-1の後にイコライザーをセットして不必要な高域を多少抑えると理想的です。さらに、KM-2を使って原音とミキシングするのも耳当りの良いワウサウンドを得るひとつの方法です。(図)。TW-1は、かかりが良いため、ギ

音色変化が生まれるわけです。強くピッキングするほど大きな音色変化がえられる理由です。TW-1は、非常にナチュラルなワウがえられることで知られていますが、これは、ペダルワウで定評のあった「コイル式共振回路」を採用しているためです。またTW-1ならではのドライブ・スイッチは、フィルター移動を下にするか上にするか(つまりワウかウワウか)を選択するスイッチ。個性的な音づくりの鍵です。

ター出力や自分のピッキングの特徴を考えてSENSをコントロールしてください。チョッパーベースやエレビのカッティングにもTW-1を加えるとひと味違います。

耳ざわりの良いワウ・サウンドを得るために原音とワウとのミキシングをする場合の接続例



20

VIBRATO

VB-2 ビブラート

14,000円

ビブラートVB-2は、ギター、キーボード、ベースと、あらゆる電気楽器、電子楽器にビブラート効果を加えることができるエフェクターです。たとえばギターでは、今まで指のテクニックで行っていたビブラートはもちろん、エフェクターならではの深くハイスピードなビブラートまで自由にかけることが可能。また、ペダルを踏んでいる間だけビブラートがONされるUNLATCHモードや、ペダルを踏んでからビブラート効果が最大になるまでの時間を設定するRISE TIMEツマミなどにより、高度な演奏テクニックに応えます。

OPERATION

MODE ● LATCHではペダルを踏むごとにビブラートがON→OFFします。ビブラートを使わない演奏の場合はBYPASSに。UNLATCH位置ではペダルを踏んでいる間のみ、ビブラート効果がかかります。RISE TIME ● ペダルを踏んでからビブラート効果が最大になるまでの時間をコントロールします。右方向に廻すと時間が長くなり、左方向では短くなります。DEPTH ● ビブラートの強さを調節します。RATE ● ビブラートの速さを調節します。

SPECIFICATIONS

●電源/006P(1個)、ACアダプター ●消費電流/DC9V 14mA ●コントロール/レイト、デプス、ライズ・タイム、モード(LATCH→BYPASS→UNLATCH) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●最大入力レベル/-5dBm(at 1kHz) +2dBm(at 100Hz) ●入力インピーダンス/1MΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●周波数特性/40Hz~17kHz(-3dB、ビブラート) ●ディレイ・タイム/4ms(デプス0) ●LFOスピード/2Hz~15Hz ●ライズ・タイム/150ms~5s ●入力換算ノイズ/-92dB(1HF-A) ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/450g



23

TECHNOLOGY

ビブラートは、遅延素子BBDを用い、その遅延時間を巧みに揺らすことによって電氣的にビブラート効果をえます。VB-2では、ビブラート発生回路に加え、実際のビブラート効果に一層近づけるためにディレイ(ビブラート)発生回路を内蔵。ビブラート発生回路には、十分な周波数特性(40Hz~17kHz)をえるために、1024段BBDを採用。さらにリアリ

ティに優れたクロックVCO回路や低歪設計のサイン波LFO回路などによって、よりナチュラルでなめらかなエフェクトを追求しています。また、ディレイ(ビブラート)効果発生回路には、シンセサイザーに使用されているものと同等のVCA回路とエンベロープ発生回路を採用。あくまで自然なビブラート効果を獲得するために贅沢な設計と精密なコンストラクションをコンパクトなボディに結集しました。

point of performance

ビブラートVB-2は、トレモロアームのないギターやキーボード、特にエレピなどに使用すると実に重宝です。またギターの場合、指のテクニックでかけるビブラートとはひと味もふた味も違うエフェクト効果をえられることも注目すべきポイントです。MODEをUNLATCHにしておき、大きなウネリにセット(図①)。ロングトーンや曲の要所で踏み込むと、異和感のないエフェクトを与えられます。また、ニューウェイブのギターでしばしば使われるような、アルペジオに弱めのビブラート効果を加えるのもVB-2の上手な使い方です。使いこなしのコツは、曲

のテンポに合わせてRISE TIMEやRATEを設定すること。あまりビブラートを多用すると多少耳に付くため、UNLATCHを生かして、要所要所に使うこと(図②)

①ロングトーンに向けたビブラート
②VB-2はRISE TIMEとUNLATCHの使いこなしのコツ



24

CHORUS

CE-3 コーラス

14,000円

コーラスCE-3は、位相タイミングの微妙なズレを電子的につくり、原音と重ねることにより、ヤワらかでふ厚い音の響きを生み出すエフェクターです。今や、アンサンブルにおいて欠かせないその爽やかなエフェクトは、ソロからコード演奏まで幅広く活躍。CE-3では、モード切替えによって、まったく違う2種類のステレオ・コーラス効果を使い分けことができます。世界のプロミュージシャンの愛用するCE-1の音づくりならモードII。モードIでは、左右のコーラス・エフェクトが位相反転をくり返すため、さらにウネリの強いコーラスサウンドがえられます。

OPERATION

RATE ●コーラス効果のスピードをコントロールします。右方向に廻すと音の動きが速く、効果も深くなってゆきます。

DEPTH ●コーラス効果の深さをコントロールします。右方向で効果が深くなり、左方向に廻すと、効果は浅くなります。

STEREO MODE ●モードIではアウトプットA・Bの両方からコーラス効果がえられます。モードIIではアウトプットAからはピッチの変化している音が、アウトプットBからはノーマル音が出ます。

SPECIFICATIONS

●電源/DC9V・006P (1個)、ACアダプター (BOSS ACA-100) ●消費電流/DC9V、13mA ●コントロール/レイト、デプス、ステレオ・モード ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ (FET電子スイッチ)、ノーマル/エフェクト確認用インジケータ (バッテリー・チェック兼用) ●端子/インプット、アウトプットA・B、ACアダプター ●SN比/90dB以上 (1kHz) ●最大入力レベル/0dBm (100Hz)、-10dBm (1kHz) ●入力インピーダンス/10kΩ以上 ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W) × 55(H) × 125(D) mm ●重量/400g



25

TECHNOLOGY

コーラスは、BBD回路により、原音に対して微妙にピッチのずれたもうひとつの音を作りだし、原音とピッチのずれた音をミックスし干渉させることで2つの音源が鳴っているような効果を生みだします。CE-3では、このコーラス効果をさらに多彩に楽しめるモード切替えを装備。モードIは、片方の出力からは原音+ピッチのずれた音をミックスして出力し、さ

らにもう一方の出力からは原音+ピッチのずれた音を180°位相反転したものをミックスして出力します。これにより、あたかも2台のコーラス・ユニットを使っているような非常に拡がりのあるステレオ・コーラスが生まれます。またモードIIは、あのCE-1でおなじみのステレオコーラス。片方から原音、片方からピッチのずれた音を出し、空間で合成するため、非常にナチュラルなエフェクトとなります。

point of performance

コーラスCE-3は、ステレオ・コーラス効果によって、サウンドに厚みと広がりを与え、演奏全体にスケール感をもたせるエフェクターとして、ギターからキーボードまで広く人気があります。RATEツマミを図①ぐらゐにセッティングすると、一般的にコーラスサウンドと呼ばれている効果がえられます。またRATEツマミを図②の位置に上げると、ビブラートのサウンドがえられます。曲のテンポに、コーラスのうねりを合わせることも忘れずに。モード切り換えは、好みのポジションを使いわければ良いのですが、モードIIでは、空間合成によりコーラス効果を

作するため非常に自然なエフェクトがえられ、2台のアンプを離して置き、大きな拡がりのある音がえたい時はモードIに。モノラルで使用する時もモードIです。

①一般的なコーラスサウンド ②ビブラート風コーラス



26

DELAY

DM-2 ディレイ 24,000円

ディレイDM-2は、テープエコーのようなリビート効果やリバーブのような残響効果を電子的に生み出すエフェクターです。ディレイ・タイムは20ms~300msまで広範囲に連続可変。INTENSITYとの組み合わせにより思いのままのディレイ効果がえられます。また、高速応答ノイズリダクション回路と精密フィルター回路の内蔵によって、クリアでダイナミックレンジの広いエフェクト・サウンドが魅力です。もちろん、BBD素子やICを厳選して、駆動は他のBOSSコンパクト・シリーズと同じく9V・006P1本でOKです。

OPERATION

REPEAT RATE ●ディレイ・タイム(音の遅延時間)をコントロールします。右方向に廻すと短く、左方向では長くなります。
INTENSITY ●ディレイ音の応答回数をコントロールします。右方向に廻してゆくと応答回数が多くなり、左方向に絞るとシングル・ディレイとなります。
ECHO ●原音とディレイ音の音量レベルをコントロールします。右方向に廻すとディレイ音が大きくなり、左方向に絞ると絞りとノーマル音のみになります。

SPECIFICATIONS

●電源/DC9V・006P(1個)、ACアダプター(BOSS ACA-100) ●消費電力/DC9V、11mA ●コントロール/リビートレイト、インテンシティ、エコー・ボリューム ●その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、インジケータ(バッテリー・チェック兼用) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●ディレイ・タイム/20ms~300ms ●残留ノイズ/-100dBm以下(IHF-A) ●入力インピーダンス/470kΩ ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ●重量/450g



27

TECHNOLOGY

ディレイは、遅延素子BBDによって信号を遅らせ、エコー効果やリバーブ効果を生み出します。DM-2では、20ms~300msの広範囲にわたって連続的にディレイタイムを可変できるため、残響のようなリバーブから、テープエコーにも匹敵するエコー効果までREPEAT RATEのコントロールひとつでつくりだすことが可能。さらにディレイ音のフィードバック数(音

の繰り返し)を調節するINTENSITYと、原音とディレイ音とのレベルバランスを決めるECHOボリュームによって、ほとんど思いのままのディレイをかけられます。もちろん音質面では、遅延回路内での歪の発生を抑える高精度ノイズリダクション回路や、不要の周波数成分や有害なクロックもれノイズをカットするフィルター群により、非常にクリアな音のディレイとして仕上げたDM-2です。

point of performance

ディレイDM-2は、直線的なサウンドに柔らかな耳あたりの良さと、遠近感をもたらします。音づくりの手順は、まず、REPEAT RATEの設定から。遅くするとテープエコーのようなリビート効果、逆に速くするとリバーブのような残響効果がえられます。次にINTENSITYで繰り返しの回数を決めますが、INTENSITYの上げすぎは発振を招くこともあり、注意しましょう。最後に、好みの拡がり感をもつようにECHOを調整します。ごく一般的なディレイ・サウンドは図①の位置です。ショートディレイでシングルにする場合(ジェイ・グレイドン等のよく使う

ダブラー効果)は、INTENSITYを0にするのがコツ(図②)。また、J-5を加え原音とステレオ出力することも、DM-2の効果的な使い方です。一度トライしてください。

①一般的なディレイサウンド
②ショートディレイでシングルにする場合



28

DIGITAL DELAY

DD-2 デジタル・ディレイ 29,800円

デジタル・ディレイDD-2は、世界初のコンパクト・デジタル・ディレイです。しかもコンパクトながら、ラックマウントタイプ・デジタル・ディレイの高級機と同じ12ビット方式を採用。従来のアナログ・ディレイでは考えられなかった12.5ms～800msの幅広いディレイタイム可変範囲と、40Hz～7kHzまでフラットという秀抜な周波数特性を獲得しています。さらにデジタルならではの機能としてホールド機能も装備。もちろん2アウトプットのステレオ対応。新次元の表現力を約束する、プレーヤー待望の夢のエフェクターです。



29

OPERATION

E.LEVEL ● ディレイ音のレベル調節をします。
F.BACK ● ディレイの繰り返し回数を調節。絞りをきるとシングル・ディレイがえられます。
D.TIME ● ディレイタイムの微調節をします。レンジ設定値に対し×0.25～×1まで連続的に変化でき、つまりディレイタイムを12.5～800msまで連続可変できるわけです。
MODE ● ディレイタイムの設定およびホールド・モードへの切り換えをおこないます。

SPECIFICATIONS

● 電源/DC9V・006P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ● 消費電流/55mA(DC9V、D.TIMEセンター) ● コントロール/エフェクトレベル、フィードバック、ディレイ・タイム ● その他/モード切換えスイッチ、ノーマル/エフェクト切換え(ホールドON/OFF切換兼用)フットスイッチ、インジケータ(バッテリー・チェック 兼用) ● 端子/入力、ダイレクト出力、メイン出力、ACアダプター(PSA-100) ● 方式/アナログ対数圧縮+12ビット量子化 ● ディレイ・タイム/12.5ms(MIN)～800ms(MAX) ● ホールド・タイム/200ms(MIN)～800ms(MAX) ● 周波数特性/ディレイ音40Hz～7kHz/±1dB、ダイレクト音10Hz～60kHz/±1dB ● 残留ノイズ/95dBm(IHF-A) ● 入力インピーダンス/1MΩ ● 外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm ● 重量/450g

TECHNOLOGY

デジタル・ディレイは、楽器など入力アナログ信号をいったんデジタル信号に変換し、遅延効果を生みだすため、プロセス中の音質劣化がなく、ディレイタイムも非常に長くとることができます。DD-2では12.5msから最大800msの超ロングディレイがえられ、周波数特性も40Hz～7kHz間で±1dBと、デジタル・ディレイならではのクリアな音、正しい音が魅力です。

point of performance

デジタル・ディレイDD-2は、S、M、Lの3段階ディレイ・モード切り換えと微調整用のディレイタイム・コントロールをもつため、微妙なタイムセットがおこなえます。リビート・エコーをはじめ、ダブラー効果などのディレイ効果がアナログ・ディレイのように音の輪郭がぼやけることなく演出できます。また、ホールド・モードでは、ペダルスイッチがアン・ラッチで動作するため、必要時に必要なだけホールド効果がえられるうえ、たとえば曲のテンポにディレイタイムをセッティングしておけば、ブレイクなどで効果的に使用することもでき、実際のアンサンブルにおいて

またプラス機能として、200ms～800msのホールド効果を楽しむことができ、この場合は、ペダル・スイッチがアン・ラッチ(踏んでいる間だけホールドする)として動くという使いやすいアイデアも盛り込みました。またディレイタイムの設定には、3段階切り換えモードに加え、微調整用のD.TIMEツマミを装備。12.5ms～800ms間の連続可変を可能とし、さらに、精密で素早いタイム設定がおこなえます。

① テーブエコー風のディレイ
② 一般的なショート・ディレイ




30

DIGITAL DELAY

DE-200

デジタル・ディレイ
59,800円

デジタル・ディレイDE-200は、テープエコーのようなリビート効果から、ホールド効果、フランジング効果など多彩なエフェクトをデジタル・メカニズムを使って生み出すディレイ・マシンです。しかもデジタルの性能を決定するAD/DAコンバーターに12ビット方式を採用し、1280ms超ロングディレイと、10Hz～10kHzの高音質を実現。またリズムマシンからのトリガー信号により曲のテンポに同期させたディレイ効果がえられるユニークなリズムシンク機構、3アウトプット方式、充実したリモート機能など、BOSSならではのハイコストパフォーマンス・モデルです。



SPECIFICATIONS

●電源/AC100V ●消費電力/9W ●コントロール/インプット・レベル、ディレイレンジ、ディレイ・タイム、ファイ、モジュレーション・レイト、モジュレーション・デプス、フィードバック・レベル、ダイレクト・アウトプット、ディレイ・アウトプット ●端子/入力 (FRONT, REAR)、出力、ダイレクト出力、ミックス出力、インバーテッド・ミックス出力、バイパス・リモート、ホールド・リモート、リズムシンク、トリガー・イン、フットスイッチ ●ディレイタイム/1.25ms～

640ms (×1), 2.5ms～1280ms (×2) ●周波数特性/10Hz～100kHz +0.5, -3dB (ダイレクト), 10Hz～10kHz +0.5, -3dB (×1), 10Hz～4.5kHz +0.5 -3dB (×2) ●歪率/0.08% (ダイレクト), 0.25% (ディレイ) ●入力インピーダンス/1MΩ ●最大入力レベル/+12dBm ●定格入力レベル/-20dBm ●定格出力レベル/-20dBm ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/482(W) × 44(H) × 240(D) mm ●重量/3.5kg

31

OPERATION

DELAY TIME ● RANGEはディレイ・タイムを調整します。2.5msから640msまで9段階に設定できます。FINEは、ディレイタイムを微調整します。レンジの設定値に対して×0.5倍から×1倍まで連続的に変化します。RANGEとFINEを使えば、1.25msから640msまでディレイ・タイムを自由に連続して設定できるわけです。MODE ● 設定したディレイ・タイムを2倍にするスイッチです。640msに設定して

あればスイッチON時は1280msになります。HOLD ● メモリーされた信号を保持しておきたい場合は、スイッチONにします。MODULATION ● RATEにより変調用LFOの発振周波数を設定します。DEPTHにより、LFO変調の深さを設定します。PHASE ● スイッチONで、フィードバック信号の位相を反転させることができます。OUTPUT MIXER ● DIRECTはダイレクト音の出力レベルをコントロールし、DELAYはディレイ音のレベルを決めます。

point of performance

DE-200では、ディレイ効果に限らず、フランジャー効果やビブラート効果、コーラス効果など多彩なエフェクトをデジタルならではの高音質で表現できますが、ここではDE-200のユニークなリズムシンクの使い方をご紹介します。効果的な使用方法として、曲のテンポに同期させたシングル・ディレイを使っのリズムブレイがあります。まずフィードバックをMin.に絞、8分音符にセットしたリズムマシンからのトリガーを入れます。アタマの8分音符を月のように弾くと、リ

ビート・ディレイとシンクロし、16ビートのフレーズが出来上ります。速いテンポの曲などには特に効果的です。また、ジャコ・パストリアス風のサウンド・オン・サウンドをフィーチャーしたソロも、リズムマシンでタイミングを計りながら容易に演奏できます (この場合HOLDジャックにDP-2を接続)。さらにHOLDを使っトリックとして、たとえば虎の吠えた声をホールドしておき、ハンドクラップのように拍子に合わせてリズムシンクさせることもDE-200を生かす楽しいアイデアです。

32

CHORUS ENSEMBLE

CE-1

コーラスアンサンブル
25,000円

コーラス・アンサンブルCE-1は、ファンタスティックなコーラス効果と、独特のやわらかみのあるビブラートサウンドにより、世界中のミュージシャンに愛用されています。歴史を語れば、世界で初めてのコーラスマシンであり、世界のベストセラーであり、今ではロングセラーモデルとして知られています。そしてBOSSにとっても記念すべき、BOSSブランド第一号モデルのCE-1。ギターはもちろんのことキーボード用としても、またボーカルや管楽器などにも使われる、まさにコーラスアンサンブルの原典といえます。



SPECIFICATIONS

●電源/AC100V、50/60Hz ●消費電力/3W ●入力感度/80mV/10mV ●出力レベル/200mV ●SN比/60dB (ノイズキラー作動時75dB以上) ●コントロール/パワースイッチ、入力感度切替スイッチ、レベルコントロール、コーラスインテンシティ、ビブラートデプス、ビブラート

レート ●スイッチ/ノーマル・エフェクト、コーラス・ビブラート ●インジケータ/ピークレベル、コーラス、ビブラート、ノーマル ●端子/入力1、出力2 ●使用半導体/IC4個、トランジスタ14石、FET3個、ダイオード10個 ●外形寸法/260(W)×64(H)×180(D)mm ●重量/1.8kg

33

OPERATION

CHORUS INTENSITY ●コーラス効果の深さをコントロールします。右方向に廻すほど深いエフェクトとなります **VIBRATO DEPTH** ●ビブラート効果の深さをコントロールします。右方向へ廻すほどウネリがきつく、左方向へ廻すほど、ウネりは浅くなり原音に近づきます。 **VIBRATO RATE** ●ビブラート効果の速さをコントロールします。右方向に廻すほど反復は速くなり、左方向に廻すは

ど、コーラス・エフェクトに近くなります。 **LEVEL CONTROL** ●入力ソースのレベルをコントロールします。演奏する最大の音を出した時に、ピークレベルインジケータがわずかに発光するポジションまでツマミを廻すと最良レベルです。

point of performance

いまやコーラス・アンサンブルの最もポピュラーな存在となったCE-1。その数ある特長のなかでも、人気の大きな理由は、ステレオ・アウトによって、より広がりや厚みのあるサウンド空間を演出できるところにあるでしょう。CE-1をステレオで使用する場合、アンプ側の音量レベルは右チャンネル用と左チャンネル用とも同じレベルに合わせるのが一般的な使い方です。またCE-1は、ギターからキーボード、さらにはボーカルまで幅広く使われていますが、ギターの場合、歪のない音を前提とするなら、インプットはLowに。

キーボードの場合はHighを使うといでしょう。楽器類に使用する時は、インテンシティを浅めに、マイクを使用する時は深めにセッティングすることが、きれいなエフェクトをつくる、ひとつのコツです。CE-1のビブラート効果は、とくにキーボードの方に好まれて使われていますが、CE-1には、コーラス、ビブラートともに、そのレイトをインジケータの点滅で確認できます。曲調や曲のテンポによって、レイトをこのインジケータで確認しながら正確に合わせることが、よりエフェクト効果を効果的にします。

34


ROCKER WAH

PW-1

ロッカー・ワウ
18,000円(ソフトケース付)

ロッカー・ワウPW-1は、ワウ効果の動作範囲をコントロールするWIDTHコントロールと、ワウ効果の動作レンジを高域、中域、低域と切換えのできるレンジ切換えスイッチを装備。ギターはもちろん、ベース、キーボードとあらゆる電子楽器に最良のワウ効果をかけることのできる画期的なペダル・ワウです。また、BOSS独自のホール素子採用の電子ボリュームで、従来のペダル・ボリュームの泣き所だったガリノイズを永遠に追放。操作性の良さと耐久性を両立した人間工学設計のアルミダイキャストボディの採用も、これまでのペダル・ワウの概念を一新。多彩な効果と高い耐久性がPW-1の身上です。

●レンジ切換えとWIDTHコントロール



35

SPECIFICATIONS

- 電源/DC3V、単2(2個)、ACアダプター
- 消費電力/DC3V、50mA
- コントロール/ワウペダル、レンジ切替スイッチ、ワイズ・コントロール
- その他/ノーマル/エフェクト切替スイッチ、エフェクト・インジケータ(バッテリー・チェック兼用)
- 端子/入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス/470k Ω (ノーマル時)
- 出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上
- 外形寸法/110(W)×65(H)×320(D)mm
- 重量/1.3kg

ROCKER VOLUME

PV-1

ロッカー・ボリューム
17,000円(ソフトケース付)

テクニックのある人ほど、使いこなしに差が出るのがボリュームペダルではないでしょうか。フリーズごと、パートごとに音量レベルを正しくコントロールし、さらにはバイオリン奏法なども自由にこなせるようになればしめたもの。ボリューム・ペダルを選ぶポイントは、操作性の良さ、耐久性、そして音質変化の少なさです。BOSSのPV-1、FV-100、FV-200は、人間工学値に基づいてペダルアングルやストローク量を決定。長時間の演奏にも疲れの少ない設計です。また耐久性ということでも、アルミダイキャスト製で頑丈。しかも持ち運びやすい軽量構造です。さらにPV-1では、メカニカル・ボリュームではなく、ホール素子による電子ボリュームを使用。長期使用にもボリュームからのガリノイズ発生はありません。

●ペダル・ブースターにも使えるPV-1

ロッカー・シリーズPV-1は、踏み込んだ時の増幅度をコントロールするMAXレベルツマミの装備により、UNITYから最大20dBの間でゲインをブーストすることができます。シングルPUギターをハムバックング並の出力にすることも、また、ノーマルから一気にアンプをブーストさせることもペダル操作で可能です。



36

SPECIFICATIONS

- 電源/006(1個)、ACアダプター
- 消費電力/DC9V、5mA
- コントロール/ボリュームペダル、MAXレベル
- その他/バッテリー・チェック・インジケータ
- 端子/入力、出力、ACアダプター
- 入力インピーダンス/470k Ω
- 出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上
- 減衰比/80dB以上
- 外形寸法/110(W)×65(H)×320(D)mm
- 重量/1.3kg

VOLUME PEDAL

FV-200

キーボード専用ボリュームペダル
11,000円

●キーボード専用ステレオタイプです

FV-200は、ロッカー・シリーズの基本構造を受け継ぐキーボード専用ボリュームペダルです。ステレオ設計のため、ステレオアウトのキーボードや、2台のキーボードを同時に使用する場合に最適です。また、最小時の音量を自在に設定でき、ペダルのコントロール範囲を変えられるミニマム・ボリュームも装備。また中間点設定用スプリングを内蔵しているため、ふだん使用する音量にセットしておくと、強調したい時には、ペダルを踏み込むだけで、簡単にアクセントを付けられます。



SPECIFICATIONS

●インストument・ジャック×2 ●アウトプット・ジャック×2 ●ボリューム/ミニマム・ボリューム、メイン・ボリューム(ペダル) ●外形寸法/110(W)×65(H)×324(D)mm ●重量/1kg

FV-100

ギター専用ボリュームペダル
10,000円

●演奏に応じた最小音量を設定できます

FV-100は、PV-1の操作性の良さとアルミダイキャストの頑強設計を踏襲したギター専用ボリュームペダルです。コストパフォーマンスを狙って電子ボリュームの採用はPV-1に譲り、ミニマム・ボリュームを装備。これはペダルを戻した最小時の音量をコントロールするつまみで、ペダルの音量変化の範囲を自在に設定できます。



SPECIFICATIONS

●インプット・ジャック ●アウトプット・ジャック ●ボリューム/メイン・ボリューム(ペダル調整式)、ミニマム・ボリューム ●外形寸法/110(W)×65(H)×324(D)mm ●重量/1kg

37

HAND CLAPPER

HC-2

ハンドクラッパー
11,500円

●多彩な「拍手」が自由につくれます。

ハンドクラッパーHC-2は、パッド部を叩くと拍手音が鳴るハンドクラップ・マシンです。パッド部を打つ強さや、外部からの入力信号レベルに応じて強弱をつけたり、ホール・コントロールでは音場感を、ドライ・コントロールでは音色をコントロールすることが自由にできるため、多彩なハンドクラップ・サウンドがえられます。また、ドラムマシンやシンセサイザーと接続し、同期演奏させることもできます。



SPECIFICATIONS

●電源/006P(1個)、ACアダプター ●消費電流/8.5mA(DC9V) ●コントロール/センス、ホール、ドライ ●端子/入力、出力、ACアダプター ●出力レベル/1Vp-p ●最小動作入力レベル/150mVp-p ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/95(W)×64(H)×136(D)mm ●重量/460g

PERCUSSION SYNTHESIZER

PC-2

パーカッション・シンセサイザー
11,500円

●UFOの発信音も、カスタネットの音も。

PC-2は、小さくてもシンセサイザーです。6つのツマミを操って、救急車のサイレン、木魚や鐘の音、トライアングル、カスタネット、シンセドラムと、さまざまな音がこの一台でつくれます。特に、アタック音発生回路の内蔵で、ドラム音はとりわけリアル。ドラマーには新たなパーカッション・ソースとして、録音機器を駆使するレコーディング派には多才なSEマシンとして、大活躍のPC-2です。



SPECIFICATIONS

●電源/006P(1個)、ACアダプター ●消費電流/9mA(DC9V) ●コントロール/センス、ピッチ、ディレイ、スweep、レイト、デブス ●端子/入力、出力、ACアダプター ●ディレイ・タイム/30ms~5s ●VCOレンジ/85Hz Hz~3kHz ●LFOレンジ/2Hz~400Hz ●出力負荷インピーダンス/10kΩ以上 ●外形寸法/94(W)×64(H)×136(D)mm ●重量/470g

38

CARRYING BOX

BCB-6

キャリングボックス
12,500円

腕があがるにつれて、二台、三台……と増えてゆくエフェクター。ところがいくらコンパクト・エフェクターといえども、数が増えればなるほど、持ち運びやセッティングにも手間がかかります。そこでBCB-6、コンパクト・エフェクターを6台まで収納できる美しいキャリングボックスです。しかもフタを開ければエフェクター・ボード。セッティングも簡単で、いつでもスタンバイOK。もちろん、ヘビードューティー体成型で、軽く頑丈です。

●キャリングボックスとして

BOSSのエフェクターだけでなく、一般サイズのコンパクト・エフェクターを最大6台まで収容できます。大きさは633(W)×84(H)×280(D)mmの持ち運びやすいサイズ。本体重量2.0kgと断然の軽さ。しかも、ヘビードューティー体成型でとにかく頑丈。エフェクターをしっかりと守ります。ギターケースを肩に、手にはBCB-6。街でもカッコ良くプレーヤーを主張する美しいキャリングボックスBCB-6。



SPECIFICATIONS

- 外形寸法/633(W)×84(H)×280(D)mm●重量/2.0kg
- エフェクター収納数/6台(PSM-5含む)●付属品/BCB-6専用LLコード(LL-100×5本、LL-700×1本)

39

●エフェクター・ボードとして

ワンタッチでフタをはずせば、BCB-6はエフェクター・ボードに早変わり。しかも、エフェクターのマウントの際は、工具不要。ユニットの改造もなにひとつ必要としません。それぞれのジャックを差し込むだけのシンプル・マウントです。つまり、演奏内容にあわせたエフェクターの入れ替えもカンタンで、セッティングの手間もかからず、演奏中は足ともススクリ。

●PSM-5を加えてグレードアップ

BCB-6に本格的なボード機能を与えるのがPSM-5です。最大5台の9Vエフェクターに電源を供給。さらに複数のエフェクターのエフェクトノーマル切替をワンペダル操作で集中コントロールします。

PSM-5 POWER SUPPLY & MASTER SWITCH

パワーサプライ&マスタースイッチ
12,000円(専用ACアダプター付属)



複数のエフェクターを集中コントロールするパワーサプライ&マスタースイッチ。エフェクト時は赤、ノーマル時は緑のLEDが点灯します。専用ACアダプターとパラレルDCコード(5ユニット用)も付属。

SPECIFICATIONS

- 電源/ACアダプターPSA-100・IN100V/OUT9V(±5%)200mA ●消費電流/マスタースイッチ部:9VDC 13mA ●パワーサプライ部:計5台 9VDC200mA(マスタースイッチ部含む)まで供給 ●入力インピーダンス/GUITAR:1MΩ・RETURN:1MΩ ●出力負荷インピーダンス/AMP:10kΩ以上・SEND:10kΩ以上 ●周波数特性/10Hz~100kHz(-3dB)
- 付属品/パラレルDCコード、ACアダプターPSA-100●外形寸法/70(W)×55(H)×125(D)mm●重量/340g

40

for Keyboarders

キーボーダーのために。エフェクター活用のすすめ

コンパクト・エフェクターは、いまやギター専用ではなく、その活躍の舞台をどんどんひろげています。とくに、新しい表現力、無限の音づくりにチャレンジするキーボーダーにとっては、豊富にそろったコンパクト・エフェクトを、どう使いこなすか、ということが大きな鍵。そこでこのページでは、キーボーダーにとってのコンパクト・エフェクターを特集しました。使いこなしのヒントにしてください。

●●コーラスCE-3/CE-1

コーラスとキーボードの相性の良さはすでに広く知られるところです。とくにコーラス・アンサンブルCE-1は、プロ、アマを問わず多くのミュージシャンに愛用さ



れ、ファンタスティックなサウンドをプロデューサー、コンボ・オルガンにセットした重厚なサウンドづくりや、エレピのコードプレイにアクセントを加えたり、さらにはシンセサイザー・サウンドに奥行きを与えるなど、イヤ味のないエフェクトであるだけに活躍の場も限りありません。

●●デジタル・ディレイDD-2

ディレイもコーラスと同様に、キーボーダーにはおなじみのエフェクトですが、コンパクトながら世界初のデジタル化を実現したマシンがDD-2です。たとえばエレクトリックピアノやオルガンに浅めの余韻を加えてリバーブ風のやわらかみをもたせたり、シンセサイザー・サウンドにリビート効果を加え、前面に浮き立たせるなど、硬いサウンドに耳あたりのよさをもたせたり、空間的な広がりのある奥行き感の演出にはぴったりといえます。

●●ビブラートVB-2

ビブラート効果は、キーボーダーにとっては、耳新しいエフェクトではないでしょう。しかしビブラートを名乗るエフェク

ターは、VB-2が世界で初めて。キーボーダー待望のコンパクト・エフェクターです。例えば、エレピにはビブラート効果がかけられませんが、VB-2があればソロからバックまで自由にビブラートをかけることができます。しかも、足で踏むことでエフェクトでき、さらに踏んでいる間だけエフェクトがかかるVB-2独特のUNLATCHモードにより、キーボード用として最良の操作性を備えています。

●●TW-1

ワウは、ほとんどあらゆる種類のキーボードと組みあわせて使われていますが、なかでもクラビネットやエレピとのコンビネーションは、非常にポピュラーなものといえるでしょう。使い方としては、単音にワウならではのアクのあるダイナミックなニュアンスを加えたり、パーカッシブなコードワークにエフェクトを効かせ、ファンキーな乗りの良さを与えるなどが最もオーソドックスな使い方です。また、オルガンでのパーカッシブなバックアップや、エレクトリック・グランドでのコードワークにも、ぜひ試してください。



for Keyboarders

キーボーダーのために。エフェクター活用のすすめ

●●イコライザーGE-7

イコライザーは、積極的な音色づくりやノイズカットとしても活躍するエフェクターですが、キーボードの場合、とくにライブ用として最適のイコライザーが、コンパクトな7素子イコライザーGE-7です。レコーディング等の場合には、やはり多素子のイコライザーを使ってじっくり音をつくってゆくことが望ましい一方、ライブでは、曲に応じて素早く音色をコントロールできる必要最少限の素子数に留めたイコライザーに分があるといえるでしょう。しかもイコライジング・カーブも覚えやすく、片手操作で簡単にセッティングを変えられることなど、ことライブ演奏を考えれば、GE-7の使い勝手の良さは大きなメリットです。6.4kHzの高域コントロールも可能、ゲイン可変幅±15dBというコントロールの大きさもキーボーダーに人気のポイントです。

●●オーバードライブOD-1

ディストーション系のエフェクトは、単音に粘りを加えることが本来の目的のた

め、和楽器としての性格が強いキーボードには、ラフなサウンドになりがちで使われる機会が少なかったようです。ところが最近、このラフなフィーリングを積極的に利用して、ギターのようなドライブ感やハードなサウンドを生みだすためにディストーション系エフェクターが使われはじめています。例えば、オルガン・サウンドを歪ませ、よりパワフルさを強調したり、シンセサイザー、とくにモノフォニックタイプのものにディストーションを加え、ギターに匹敵する力感とスピード感をえたりといった使い方です。



OD-1は、そのマイルドなディストーション効果を生かしたイヤ味のないサウンドづくりに最適ですが、さらに強烈なサウンドを求めるキーボーダーの方は、ぜひディストーションDS-1の使いこなしをチャレンジしてみることをおすすめします。



●●フェイザーPH-1R

フェイザーは、もともと回転スピーカーのサウンドを電氣的に生みだすために考えだされたエフェクターですから、とりわけエレピや電子オルガンには最適です。単調なソロフレーズに音色的なウネリをもたせたり、風のようなトレモロ効果を加えるなど、自由にアレンジしてください。PH-1Rを使って回転スピーカー風


のサウンドをえるには、PH-1RのRATEは速めに、DEPTH、RESは抑え気味にセッティングすると良いでしょう。

●●あなたのアイデアに期待します。

ここにご紹介したほかにも、さまざまな種類のキーボードとプラス・エフェクターのコンビネーションは考えられます。たいていなのは、キーボーダーのチャレンジ。新しい音、個性を表現するサウンドの意欲的な追求です。ギターが、エフェクターを友とすることによりライブステージの主役のしあがったように、キーボーダーにとっても、エフェクター、その使いこなしが、無限の表現力の翼です!



ハードロックは、やはりディストーション系の使い方がポイント。写真のようにOD-1とDS-1をセットし、好みによって使いわけると良いが、ハードを好むなら、かわりにHM-2で決まりだ。アーミングを併用したフィードバック奏法にはDM-2を。超過激なメタル・サウンドにはPH-1Rを加えよう。ハウリングやノイズカットにはGE-7が活躍する。



あらゆるパートで、BC B-6は手離せない。

ベース用といえばTW-1とCE系が一般的だが、最近はエフェクターを積極的に使いこなすプレイヤーが目立つ。例えばコンプレッサーをリミッター的に使い、ファンクベースを決める。OC-2でシンセベース的なサウンドを演出するのも面白い。安定動作が定評のBOSS OC-2は、ベースにとっても相性がいい。ホールに合わせた音スケを求めるならGE-7だ。




51

フュージョン・ギターの基本エフェクターは、SD-1とCE-3、そしてDM-2だ。これでご一般的ボップスからロックまで幅広く対応できるだろう。ディレイはシングルディレイ、さらにこうした空間処理エフェクターはかけっぱなしで使うことが多い。単音のパッキングにはPH-1Rを加えるなど、基本の3種類をのぞくエフェクターは演奏に合わせて選ぶ。



キーボード用といえば、コーラス系とディレイ系が中心。音に奥行きとやわらかみを与える。さらにファンキーな乗りを求めてTW-1、回転スピーカー風サウンドにはPH-1R、ギターに負けないスピード感にはSD-1なども加えたい。VB-2はUNLATCHで使うため、マスタースイッチの外に。CE-3もステレオで使うなら、マスタースイッチのループ外に。



52

HEADPHONE AMP

Play Bus

ヘッドホンアンプ HA-5
19,800円(ベルトクリップ付)

コンパクトなボディにプレイ機能を満載したヘッドホンアンプHA-5。いつでもどこでも廻りに気がねなく思いきり楽器演奏が楽しめる。ギター、キーボード、ベースの練習に最適です。さらに、2台、3台とHA-5が集まれば、バンド単位のヘッドホン・セッションもコード1本でOKです。

●3つの本格エフェクト機能を内蔵
HA-5には、BOSSコンパクトエフェクターゆずりのエフェクト回路を内蔵。オーバードライブ、ステレオ・コーラス/ショートディレイを自由にかけられます。また、ギターアンプと同じ特性をもったバス・トレブル独立トーンコントロールも装備。



マイク付ステレオヘッドホン
RH-11M
11,000円

SPECIFICATIONS

●電源/DC9V(単3×6本)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ●消費電流/DC9V、30mA(無信号時)~100mA(最大) ●コントロール/ゲイン/ドライブ、ボリューム、ベース、トレブル、マイク・ボリューム、レイト、デプス ●スイッチ/パワー、ノーマル/オーバードライブ、コーラス/ショート・ディレイ、バス・ミュート ●端子/マイク(モノラル、ミニ)、カセット・イン(ステレオ、ミニ)、フォーンズA、B(ステレオ、ミニ)、P-バス(モノラル標準)、インプット(モノラル)、DC9Vイン ●入カインピーダンス/インプット/470kΩ、マイク/2.2kΩ、カセット・イン/47kΩ ●入出力インピーダンス/P-バス 10kΩ ●適応ヘッドホン/8~300Ω ●外形寸法/90(W)×120(H)×42(D)mm ●重量/350g(電池含む) ●付属品/ベルトクリップ×1

53

●リズムマシンやテープ音楽とプレイも。
HA-5は、楽器演奏だけでなく、リズムマシンやウォークマンとのセッション・プレイも楽しめます。DR-110をあなた専用のドラマーにみたり、カセットテープを再生して、有名アーティストのプレイと競演して、練習効果もグンと向上。
●長時間の演奏にも聴き疲れしません。
疑似ステレオ回路の内蔵により、楽器音に空間的な広がりを与えるため、頭の芯に音が集中せず聴き疲れがありません。
●ギターコード1本でセッション・プレイ
HA-5には「P-Bus」ジャックを装備。INとOUTを同時にこなす双方向性をもつジャックです。2台のHA-5をこの「P-Bus」

ドでギターの音もキーボードの音もやりとりでき、セッションプレイができます。

●RH-11Mでボーカルもセッションに。
別売のマイク付ヘッドホンRH-11Mを使えば、ボーカルもセッションに参加できます。しかもマイク付ヘッドホンは重い、という常識をくつがえす超軽量設計。楽器専用ヘッドホンのため音もリアルです。



54



MONITOR SPEAKER

MS-100A

マイクロ・モニタースピーカー
19,800円

モニターが聞こえずプレイに不満が残った……。ハウリングのため音量を上げられなかった……。モニターは、自分の耳の一部であり、楽器の一部といえます。人まかせにせず、プレーヤー自身でセッティング位置や性能を吟味したいもの。MS-100Aはモニター効果を高める数々のアイデアを、そのコンパクトなボディに盛りこみ、しかも連続フルパワー再生100Wの実力。プレーヤー自身に所有して欲しい高性能モニター・スピーカーです。

●スーパータフな耐入力100W

11,000ガウスに達する強力磁気回路と耐熱性の高い特殊コイル、厳選したコーン紙などによる新開発スーパーフルレンジ12cmユニットを搭載。高耐入力100Wを実現。さらに完全密閉型キャビネットの採用でグングン前に張りだす高密度な音。

●マイクスタンドにも取り付け可能

コンパクトなMS-100Aは、それだけ耳に近い自由な位置にセットでき、最良のモニター環境を約束。例えば、耳から60cm



SPECIFICATIONS

●周波数特性/100Hz~17kHz ●許容入力/100W (R.M.S.) ●インピーダンス /4Ω、16Ω (切替式) ●スピーカー/12cmフルレンジ×2 ●端子/インプット、アウトプット (パラ接続) ●外形寸法 /300(W)×167(H)×162(D) mm ●重量/3.5kg ●付属品/マイクスタンド取付用アダプター 全具1個

55


の距離にあるMS-100Aの100Wは、足もとに置いたフットスピーカー400W分のモニター能力と同等です。別売のスピーカーアダプターMSA-100を組みあわせると、マイクスタンドや壁面にも取りつけ可能。最良のモニターと美しいステージングを両立させる新しいモニターの形です。

●ステージ・サイズにあわせた拡張も

ギター、キーボード、ドラム、ボーカルと、あらゆるパートのモニタースピーカーに最適のMS-100A。4Ωから16Ωへとインピーダンス切換えとアッテネータを前面パネル中央に設けてあるため、手許で音量を調節することができます。また2台、3台とMS-100Aを複数で使えるパラ接続用エクステンション端子を背面パネルに装備。ステージの大きさや、バンド構成などにあわせて、思いのままにモニターの拡張が行なえるMS-100Aです。

MSA-100

モニター・スピーカー・アダプター
別売:4,000円



56


MICRO MONITOR AMP & POCKET AMP

MA-15A マイクロ・モニターアンプ 19,800円

マイクロ・モニターアンプMA-15Aは、コンパクトながら出力15W。しかも高効率設計で、音がぐんぐん前に張り出す楽器用のアンプです。楽器の出力に応じて選択できるハイ/ローゲインの2入力方式を採用しているため、ギター、キーボード、マイクと接続するソースを選びません。AUX-IN端子の装備により、テープレコーダーやFMチューナーも接続でき、ミキシング・プレイやレコードコピーも手軽で、PAモニターとしても便利です。

●マイクスタンドや壁へのセットもOK

別売のモニター・スピーカーアダプターを組みあわせれば、譜面台やマイクスタンド、壁面などにセットでき、上下、左右方向への自由なアングル調整も可能です。



MSA-100 別売:4,000円



SPECIFICATIONS

●出力/15W (R.M.S.) ●スピーカー/12cmフルレンジ×1 ●インプット・ジャック/ハイ、ロー、AUXIN ●コントロール/ボリューム×2、トーン ●アウトプット・ジャック/ライン・アウト ●ヘッドホン・ジャック/1 ●消費電力/22W ●外形寸法/300(W)×167(H)×162(D)mm ●重量/3.1kg ●付属品/六角アダプター1個

57

MA-5 マイクロ・モニターアンプ 13,000円

●小型・高性能・低価格でベストセラー

MA-5は、ギターやキーボードの手軽な練習用アンプです。重厚な木製キャビネットが腰のあるパワフル・サウンドを約束する出力5W。入力端子はハイ/ローの2入力。テープレコーダーやオーディオソースを入力できるAUX-IN端子や、P.A.ミキサーへの送り出しができるラインアウト端子も装備。深夜のトレーニングなどにヘッドホンで気ままに楽器演奏が楽しめるヘッドホン・ジャックも装備です。



SPECIFICATIONS

●電源/AC100V ●消費電力/10W ●コントロール/ボリューム×2、トーン ●スピーカー/12cmフルレンジ ●入力端子/ハイ、ロー、AUX-IN ●出力端子/ラインアウト、ヘッドホン ●外形寸法/240(W)×162(H)×148(D)mm ●重量/2kg

FA-1 FET アンプリファイア 7,000円

●腰に小さなFA-1、しかし効果は絶大。

ステージ狭しと動きまわるアクション・プレイヤーにとって、長いシールドによるノイズ発生は悩みの種。そこでFA-1で出力アップ。信号のロスや高域の劣化もこの小さな一台で解決です。ブースターとして使用することで、ストラト系ギターでも余裕のあるディストーションがえられ、バス・トレブル独立トーンコントロールで多彩な音づくりもできます。ローカットSWで生ギターのハウリングも解決。



SPECIFICATIONS

●電源/DC9V・006P(1個) ●消費電力/DC9V、4mA ●コントロール/トレブル、ベース、ボリューム ●その他/ローカットスイッチ (fc=200Hz、-6dB/oct) ●端子/入力、出力 ●入力インピーダンス/3.3MΩ ●出力負荷インピーダンス/600Ω以上 ●ゲイン/最大26dB ●外形寸法/67(W)×118.5(H)×43.5(D)mm ●重量/270g

58

CHROMATIC TUNER

TU-12

クロマチック・チューナー
8,500円(ソフトケース付)

チューニングは楽器演奏の基本。チューナーは必需品です。しかし、これまでのチューナーは、メーターやLEDが読みとりにくかったり、一音ごとのスイッチ操作がわずらわしかったり…。そこでTU-12には、画期的なフルオート・チューナーです。*クロマチック・モードに合わせればあとは弾くだけ。入力信号のピッチと音名はTU-12自身が読みとり、LEDで表示。ジャスト・チューンがひと目でわかり、スピーディに調律できるLEDのチューニング・インジケータも装備。コンサートピッチも1Hzステップでオートチューニングが可能。まさにチューナーの革命です。

●光の合図で高速チューニング

TU-12は、メーター式チューナーですが、三角形のLEDインジケータを併用すれば、ハイスピードなチューニングができます。下図のように①の状態は、入力音が低い、もっと上げろ②は、入力音が高い、もっと下げろ③が点灯してジャスト・チューン。光の合図を見るだけでチューニングできます。さらに厳格に合わせたい時はメーターで確認。メーターの動きもTU-12だけの安定・正確な応答です。



SPECIFICATIONS

●電源/9V・006P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ●消費電流/最大20mA ●測定範囲/C₁(32.70Hz)~B₅(987.77Hz) ●精度/±1セント ●基準発振器/クォーツ(3.579545MHz) ●基準ピッチ/440~445Hz 1Hzステップ ●端子/入力、出力、ACアダプター ●外形寸法/145(W)×35(H)×53(D)mm ●重量/170g

59

TU-12H

クロマチック・チューナー
9,500円(ソフトケース付)

TU-12のフルオートによる使いやすさと高性能をそっくり受け継ぎながら、測定音域をさらにC₁~B₅までに拡大。管楽器や弦楽器から和楽器まで、すべての楽器の調律と音階練習に対応するもうひとつのTU-12が、このTU-12Hです。もちろんコンサートピッチのフルオート・チューニングも可能。吹奏楽器や和楽器、バイオリンなどの弦楽器にはTU-12H、ギターやベースにはTU-12と、演奏する楽器に合わせてお選びください。

●金管も、木管も、すべての管楽器に。TU-12Hは、低い音域ではB^bバスチューバ、高い音域ではB^bクラリネットやフル

ートの音域をカバー。単に調律や合奏のためのコンサート・ピッチをとるだけでなく、音階練習にもどんどん使いましょう。

●弦楽器はもちろん、民族楽器にも。

バイオリンやビオラ、チェロ、ベースにもTU-12Hです。基音を合わせるだけでなく、正しいポジションを弾きながら確認できる上達のためのチューナーです。

●琴、三味線、尺八などの和楽器にも。

たとえば琴なら巻から巾までスイッチを切り換えず一気に調律でき、押し手の練習もフルオートのTU-12Hなら効率よく習得できます。また和楽器の中でも音域の広い尺八もTU-12Hなら音階練習に最適。



SPECIFICATIONS

●電源/9V・006P(1個)、ACアダプター(BOSS PSA-100) ●消費電流/最大20mA ●測定範囲/C₁(32.70Hz)~B₅(1975.53Hz) ●精度/±1セント ●基準発振器/クォーツ(3.579545MHz) ●端子/入力、出力、ACアダプター ●外形寸法/145(W)×35(H)×53(D)mm ●重量/170g

60

Dr. BEAT

DB-33

ドクター・ビート
11,000円(ハンドストラップ付)

正しいリズム感を養うことが、テクニックの基本です。ドクター・ビートDB-33は、ジャズ、ロックからクラシックまで、幅広いリズム・トレーニングに活躍する電子メトロノームです。簡単なメトロノームとしての使い方から、シンコペーションや複合リズムまで、自由に練習できます。拍子どりは、内蔵のスピーカーによるサウンドと、2つのテンポLEDによって、耳だけでなく目でもテンポをとることができます。ヘッドホン・ジャックを備えているため、ドラムの練習用にも最適です。

●8ビートから複雑なリズム練習まで

ドクター・ビートDB-33は、4種類のリズム(♩, ♪, ♫, ♬)をそれぞれ単独に音量調節でき、アクセントも自由につけられます。拍子は、0、2、3、4、5、6拍子に切換えていき、1拍めにはチャイム音が出ます。テンポは、テンポダイヤルによって、40~208まで連続で変えられるため、演奏曲の速さに正確に合わせる事ができます。電源は、006P電池一本。ハンドストラップ付きで小さく軽量なため、どこでも気軽に叩けます。



SPECIFICATIONS

●電源/006P(1個)、ACアダプター ●消費電流/DC9V・6.5mA(無信号時) ●テンポ/40~208/分、連続可変 ●拍子/0、2、3、4、5、6拍子 ●表示/スピーカー、2LED ●コントロール/テンポ、リズム、ボリューム、ビートスイッチ(拍子切換)、スタートスイッチ、ボリューム ●端子/アウトプット、ヘッドホン兼用、ACアダプター ●外形寸法/168(W)×90(H)×38(D)mm ●重量/350g

61

Dr. RHYTHM

Dr. Rhythm

DR-110 ドクター・リズム・グラフィック
25,000円(ソフトケース付)

この一台を手に入れば、誰もが名ドラマーになってしまうでしょう。ドクター・リズムDR-110は、32通りのリズムパターンを記憶し、最大128小節を2曲分そっくりソングメモリーとして自動演奏できる打込式リズムマシンです。しかも小節ごとのリズムパターンがひと目でわかる液晶ディスプレイの採用や、各音源タップキーを(音を確かめながら!)トントンと叩くだけでパターンが作成できるリアルタイム書き込みなど、高度な機能を誰にも簡単にあやつれるアイデアも満載です。

●ドラム音のほかに、ハンドクラップも。

DR-110の音源は、バスドラム、スネア、Oハイハット、Cハイハット、シンバル、そして人気のハンドクラップ。アクセントも自由につけられます。BALANCEツマミにより、音色コントロールも自在です。

●楽しさを広げる数々のフィチュア

DR-110では、音源タップキーを叩けば、記憶させたパターンに関係なく各音が出せ、ライブのAdd-Onにも活躍。またプレイバスHA-5とコード1本で接続できる[P-Bus]ジャックも装備しています。



SPECIFICATIONS

●電源/単3(4個)、ACアダプター ●消費電流/7mA~12mA(DC9V) ●記憶リズム数/32種類(8×4バンク) ●プリセットリズム16種類、ユーザー書き込みリズム16種類 ●ステップ数/12、16(1メジャー) ●ソング/128メジャー×2ソング(I・II) ●音源/BD, SD, CY, OH, HCP, ACC ●端子/ACアダプター、出力P-BUS(標準)、フォーンズ(ステレオミニ)、ACC TRIG OUT(ミニジャック) ●外形寸法/190(W)×30(H)×110(D)mm ●重量/450g

62

MIXER

BX-600

6チャンネル・ステレオミキサー
29,800円

大型ミキサーの多用途な機能を、そっくり小型化したミキサー、それがBXシリーズです。今までの小型ミキサーにありがちなチャンネル・ボリュームでの歪み発生もchゲインを入力ソースに最適のレベルでマッチングできるため、その心配がありません。あらゆるソースに対応する本格ミキサー機能のBX-600、あらゆるシーンで最もベーシックなミキサーとして大活躍するBX-400。最高のクオリティをリーズナブルな価格で。BXのテーマです。

●小型・多機能・高性能な6chミキサー BX-600は、chゲイン、エフェクト・センド/リターン、エフェクト・ボリューム、パンポットなど、本格ミキサー機能を備えた6chミキサーです。大型ミキサー級のLINE+24dBmまで入るゲイン・コントローラーの装備により、大型ミキサーのサブ機としても使用可能。またリターン端子を活用すれば、実質8chミキサーとしても使うことができます。LEDインジケータも装備。音の良いミキサーです。



SPECIFICATIONS

●入力感度/-51dB ●入力インピーダンス/1.5k Ω ~200k Ω ●出力レベル/(定格)+4dBm(1.2Vrms)、(最大)+21dBm(9Vrms) ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●エフェクト・センド出力レベル/(定格)+4dBm、(最大)+21dBm ●エフェクト・センド出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●エフェクト・リターン入力感度/-30dB ●エフェクト・リターン入力インピーダンス/47k Ω ~300k Ω ●入力換算ノイズ/-113dBm・IHF-A ●周波数特性/10Hz~35kHz(ゲイン最小時) ●クロストーク/75dB以上(チャンネル間)、55dB以上(ライト、レフト間) ●コントロール/ゲイン×6、エフェクト・ボリューム×6、パンポット×6、チャンネル・ボリューム×6 ●メイン・コントロール/リターン・ボリューム:レフト×1、ライト×1、マスター・ボリューム:レフト×1、ライト×1、電源スイッチ×1 ●端子/インプット×6、エフェクト・センド×1、エフェクト・リターン:レフト×1、ライト×1、アウトプット:レフト×1、ライト×1 ●インジケータ/ピーク:レフト×1、ライト×1、パワー(パイロット・ランプ)×1 ●電源/100V・AC50/60Hz ●消費電力/4W ●外形寸法/280(W)×60(H)×155(D)mm ●重量/1.2kg

63

BX-400

4チャンネル・ミキサー
16,000円

●音質重視、リーズナブルな4chミキサー BX-600の基本性能と、徹底した音質への配慮を受け継いだ4chミキサーがこのBX-400です。雑誌半分ほどの小型・軽量設計ながら、3段ゲイン・セレクターを備え、幅広いソース入力に対応。また歪やノイズのない最適なミキシング・レベルがひと目で確認できるピークインジケータも装備。電源ハムなどの影響もシャットアウトして、すぐれた操作性と音質の良さを実現しました。シンプルで、美しく、何よりも使いやすさを考えたミキサーです。



SPECIFICATIONS

●入力レベル/入力インピーダンス/-50dB/1.8k Ω (MIC)、-35dB/15k Ω (INST)、-20dB/68k Ω (LINE) ●出力レベル/(最大)+21dBm(9Vrms) ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●コントロール/入力レベル・スイッチ×4、チャンネル・ボリューム×4、マスター・ボリューム×1、電源スイッチ×1 ●端子/入力×4、出力×1 ●インジケータ/ピーク×1、パワー(パイロット・ランプ)×1 ●電源/100V・AC50/60Hz ●消費電力/3W ●外形寸法/190mm(W)×55mm(H)×135mm(D) ●重量/800g

KM-04

4chマイクロ・ミキサー 8,000円

●手のひらに乗るマイクロ4chミキサー

KM-04は、キーボーダーが指をひろげると約0.9オクターブ分の小ささです。どんなスペースにもチョコンと置いて、9V電池一本で動作するため、どこにでも持ってゆけます。しかも動きは、KM-400にも匹敵する本格4chイン1chアウト。ローノイズ設計はBOSSの常識、ピークインジケータの装備もBOSSの当然です。消費電流も、わずか2.5mAという小ささ!



SPECIFICATIONS

●入力インピーダンス/22k Ω 以上 ●入力感度/190mV(R.M.S) ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上 ●最大出力レベル/2.1V(R.M.S) ●コントロール/チャンネル・Vol×4、マスター・Vol×1 ●端子/入力4、出力1 ●ピークインジケータ・装備 ●消費電流/DC9V・2.5mA ●外形寸法/145(W)×47(H)×86(D)mm ●重量/350g

64

KEYBOARD MIXER

KM-600 6chステレオ・キーボードミキサー 29,800円

●キーボード専用設計。録音にも活躍。
KM-600は、キーボード専用設計により、必要機能に徹した6chイン2chアウト・ミキサーです。パンポットの装備により、ライブだけでなく、レコーディングにも活躍。ヘッドホン・モニター端子もついて、ステージ上のモニターや深夜の演奏などにも便利です。LEDインジケータにより、歪やノイズのない最適なミキシングレベルも一目瞭然。置き場所を選ばないコンパクトサイズで、マルチキーボードの重要なターミナルとして活躍します。



SPECIFICATIONS

●入力インピーダンス/33k Ω 以上 ●入力感度/540mV (RMS) ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上
●最大出力レベル/6V (RMS) ●コントロール/チャンネル・ボリューム×6、パンポット・ボリューム×6、電源スイッチ×1 ●メイン・コントロール/マスター・ボリューム×1、ライト×1 ●端子/入力×6、レフト出力×1、ライト出力×1、ステレオ・ヘッドホン×1 ●ピーク・インジケータ×2 ●電源/100V、AC50/60Hz ●消費電力/4W ●外形寸法/310(幅)×165(奥行)×70(高さ)mm ●重量/2.2kg

KM-400 4chキーボードミキサー 15,000円

●ライブ機能に徹した4chミキサー

KM-600と同じキーボード専用設計の4chイン1chアウト・ミキサーです。KM-400では、さらにライブパフォーマンスに徹底して、最もシンプルなミキサー機能にコンセプトを絞りました。もちろん音質の良さを約束するLEDピーク・インジケータの装備はKM-400も譲りません。最適のミキシングレベルを暗いステージ上でもスピーディに設定することが可能。



SPECIFICATIONS

●入力インピーダンス/22k Ω 以上 ●入力感度/260mV (RMS) ●出力負荷インピーダンス/10k Ω 以上
●最大出力レベル/3V (RMS) ●コントロール/電源スイッチ1、チャンネル・ボリューム4、マスター・ボリューム1 ●端子/入力4、出力1 ●ピーク・インジケータ×1 ●電源/100V AC50/60Hz ●消費電力/1W ●外形寸法/220(W)×65(H)×150(D)mm ●重量/1.4kg

65

EQUALIZER

GE-10 10バンド・グラフィックイコライザー 18,500円

周波数特性を自由に变化させて、音色を積極的に変えたり、ハウリングやノイズ対策のために特定の周波数帯をコントロールするイコライザー。とくにグラフィックタイプはスライドボリュームのつまみがグラフ的に並び周波数の補正をひと目で判断できるため、セッティングも覚えやすく、片手でスピーディに操作できることが特長です。GE-10は、低域31Hzから高域16kHz間の10ポイントをコントロール。楽器からボーカルまで精密な音づくりができ、スタジオからライブまで活躍。

●あらゆる入力を高精度にコントロール

GE-10は、31Hzから16kHz間の10ポイントを+12dBブーストから-12dBカットまで自由にコントロールするグラフィック・イコライザーです。インプットレベル切替えスイッチの装備により、ギター、シンセサイザー、電子ピアノ、ミキサー、マイクとあらゆる楽器、あらゆる入力に対応。スライダーはセンター・クリック付きて素早く0dBに合わせられます。原音と補正音との聴き比べに便利なノーマル/イコライザー切替えスイッチも備えます。



SPECIFICATIONS

●コントロール/31Hz、62Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz ●最大可変範囲/±12dB ●インプットレベル切替/0dB、-10dB ●最大出力レベル/+15dBm ●SN比/100dB以上 ●利得/UNITY-1 ●別売フットスイッチによりON→OFFのリモートコントロール可能 ●外形寸法/220(W)×78(H)×155(D)mm ●重量/1.9kg

66

MIXING AMPLIFIER & MULTIPLE JACK

KM-2 ミキシングアンプリファイア

4,000円

ちょっとした小物が、実はとても大きなサジェッションをしてくれることがあります。小さく、シンプルな機能だから、さまざまに応用でき、新しい楽しみを広げてくれるのです。ここに紹介するKM-2、J-5、J-44の3つの小物たちも、実に大きな可能性を秘めているといえるでしょう。ステージで、レコーディングで、そしてトレーニング時に、きっと一台あると便利です。さあ、どう使うか、どう使えるかを考えてみてください。思いつかない使い方が、きっとあるはずです。

●もともとシンプルだから多用途ミキサー
例えば、2本のギターを一台で鳴らしたいといった時にKM-2があればOKです。さらに2系列のエフェクト・セッティングを行ない、自在にミキシングしたい時にもKM-2があれば解決します。またレコーディングの場合、モノラルレコーダー2台のピンポン録音にも活躍。小さくても音量の低下や音質劣化のないアクティブ型で、しかも電池動作でポケットにも入ってしまうKM-2。小さいからこそ多用途で、小さいからこそお値段も4,000円!



SPECIFICATIONS

●ゲイン/20dB ●SN比/80dB ●電源/DC9V・006P (1個) ●外形寸法/100(W)×55(H)×68(D)mm ●重量/260g

67

J-5 マルチプル・ジャック

2,800円

●マルチに使える、マルチプル・ジャック
ひとつの入力信号から最大4つまでの出力を取りだせるマルチプル・ジャックJ-5。例えば、一台のキーボードからの出力を、ひとつはダイレクト、もうひとつはコーラス、もうひとつはイコライザーを通したそれぞれ別ループをつくりたい。こんな場合はJ-5一台で解決です。また、一本のギターのサウンドを2台のアンプの一台からディストーション、もう一台からはエコーをかけてとりだしたい、そんな時もJ-5です。電池も不要で2,800円!



SPECIFICATIONS

●端子/入力×1、出力×4(標準ジャック) ●外形寸法/100(W)×38(H)×74(D)mm ●重量/210g

J-44 マルチプル・ジャック

3,000円

●オーディオと楽器を結ぶ便利な小箱
J-44は、標準ジャックを使う楽器とピンジャックやミニジャックを使うオーディオ機器との音のやりとりができるマルチプル・ジャック。例えば、モニターアンプMA-15でFMチューナーやカセットデッキを鳴らしたり、その逆にギター演奏をカセットデッキにライン録音したりがJ-44があればいとも簡単にできます。ポケットサイズでポケットマネーの3,000円!




SPECIFICATIONS

●端子/標準ジャック×4、ピンジャック×2、ミニジャック×2 ●ステレオ仕様 ●外形寸法/100(W)×38(H)×74(D)mm ●重量/230g

68

Let's Study



- **アタック・タイム**: 音が出始めてから、最大の音量になるまでの時間。この時間が短いほどアタックが鋭い、立上りが良いという表現をします。
- **アッテネーター**: 信号のレベルを上げ下げする回路。減衰機能をもつボリュームやスイッチのこと。
- **RCAピンジャック**: 一般にはピン・ジャックと略して呼び、主にオーディオ機器の信号入出力用に使われます。
- **位相**: 波形の位置を表わす場合に用いる言葉です。サインウェーブのように同じ形で繰り返している波形の起点と終点を位相の一周期といいます。
- **インピーダンス**: 電流に対する抵抗成分です。オーム(Ω)という単位で示します。
- **VCA: Voltage Controlled Amplifier**の略。電圧を変化させて音量をコントロールする

これからは、エレクトロニクスの知識も、プレーヤーのテクニックの一部です。

増幅回路です。機械式のボリュームなどと違って、素早く高精度な音の変化がえられます。

● **SN比**: 信号レベルに対して、不要な雑音(ノイズ)がどれくらいの割合で含まれているかを表わす値。dB(デシベル)で表わし、数値が大きいほどクリアな音質ということができます。

● **エンベロープ**: 発音した瞬間から音は減衰してゆきますが、この信号波形の波の頭部分を連続的に結んだ線をエンベロープといい、信号のエネルギー変化を表わします。

● **オーム**: 電流に対する抵抗を表わす単位。Ωと記す。

● **クリック・ノイズ**: 信号を切り替えた時に、スイッチの接点が瞬間的に断絶して発生する雑音のこと。メカニカルなスイッチを使ったエフェクターには、ほとんど宿命的なノイズですが、これを解消させるために考えられたのが電子スイッチです。

● **クリップ**: アンプ動作が飽和して、出力波形が頭打ちになる状態をいいます。この現象をエフェクトに応用したのがディストーション。エフェクターでは、電子的に同様の現象を起こさせ、ディストーション効果を生みだします。

● **ゲイン**: 利得といい、アンプの増幅度を表わします。単位はdB(デシベル)で示します。

● **サステイン**: 持続音のこと。楽器から音が出ていくこと、あるいは減衰音が残っていることを表わす言葉です。

● **周波数特性**: 特長といい、周波数の変化を測定したもの。一定レベルの正弦波を入力し、周波数を変化させた出力をdB(デシベル)で記録したグラフ。平坦なほど変動が少なく、平坦な帯域が、低域にも高域にも伸びているほど、良好

な周波数特性とされます。

● **出力インピーダンス**: マイクやアンプ、電子楽器を次の機器に接続する場合に生ずる抵抗のこと。出力インピーダンスが相手側の入力インピーダンスと等しいか、あるいは小さな値であることが欠かせません。

● **ダイナミックレンジ**: 音の最小レベルと最大レベルの比を表わし、dB(デシベル)で示します。数字が大きいほど、音の大小の差が大きく、電子楽器やオーディオ機器では、微弱な音が雑音に埋れず、大きな音がクリップせずに出せる能力を表わします。

● **ディケイ**: 衰えてゆくという意味で、音がアタック時を経て、減衰する状態をいいます。

● **デシベル**: 音量や電圧、電力の大きさを比較するために対数で表わした単位。基準になる数値の何倍、何分の1かの対数を示し、1倍は0dB、2倍は約6dB、1/2倍は約-6dB、1/10倍は約-20dBとなります。

● **入力インピーダンス**: 入力に加えた信号の流れに Ω で示したものを。接続する機器に対して、相手の出力インピーダンスと同じ値か、さらに大きな入力インピーダンスをもっていることが欠かせません。

● **ハウリング**: スピーカーから出た音が、マイクに拾われ、アンプで増幅されて、またスピーカーから出て、マイクに拾われ……という繰り返して、“キーン”“ブー”と不快な音が出て止まらなくなる現象。

● **BBD**: 信号を遅延する目的で作られたIC。その動作がバケツリレーによく似ていたことからBucket Brigade Deviceと呼ばれます。ディレ

イ、フランジャー、コーラス、などに活躍しています。

● **標準プラグ**: 楽器や音響装置に主として使われるプラグ。同じような形状でもっと小型のものをミニ・プラグ、オーディオ製品に使われているものはRCAピンプラグ。

● **ピーク**: 音量や電圧、電流などの最大値を表わす言葉。周波数特性のピーク、いう場合は周波数カーブが山になる部分を指します。信号波形の最大値を表示するのがピーク・メーター。

● **ファンダメンタル**: 基本波のこと。同じ波形で連続している交流波形は、多くの正弦波から成り立っていますが、その正弦波の周波数は互いに整数倍の関係にあり、その中で、最も低い周波数のものをファンダメンタルといいます。

● **負荷**: たとえば電池に接続されている電球は負荷。また、電池に電球という負荷をかけているという。電源につなぎ仕事をさせるものを負荷、電源につなぐことを負荷をかけるといいます。

● **フィードバック**: 帰還現象のこと。出力の一部を入力に戻すこと。ハウリングも、スピーカー出力を再びマイクが拾う一種のフィードバックで、ギター・テクニックのフィードバック奏法なども、この現象を応用したものです。

● **フィルター**: 信号の特定の周波数帯域だけを通過させ、不要な成分を排除したり、必要な周波数だけを取り出す回路。

● **ヘルツ**: 周波数や振動数を表わす単位。Hzと記し、1秒間に何回振動するかを数値で示し、1秒間に1000回の振動があれば、1000Hzとなります。

● **リリース**: 信号が一定の音から0に消えてしまうまでの区間をいいます。

MEMO

これまでと違う製品、独創的に新しい製品をおとどけることが私たちのテーマです。その「違い」をプレーヤーの表現力に加え、その「新しさ」でミュージック・シーンを切りひらいていただきたいのです。あなたがご愛用のBOSS、その感想をお聞かせください。BOSSとともに立ったステージの興奮を、感動を、熱狂をお聞かせください。プレーヤーのあなたの考えや望みや夢を知ることで、さらに明日、あなたのBOSSになりましょう!

**BOSS
IS
MORE
EXCITING
ON
STAGE**

ALL ABOUT EFFECTORS

エフェクター・コンパクト事典Vol.4

発行年月日 1979年8月31日Vol.1初版発行
1981年2月27日Vol.2初版発行
1982年3月15日Vol.2改版発行
1982年9月10日Vol.3初版発行
1983年11月1日Vol.4初版発行
1984年1月10日Vol.4改版発行

発行所 ボス株式会社
〒559大阪市住之江区新北島5-2-66
☎(06)682-3331(代表)

発行責任者 山本克巳

※本書の無断転載は固くお断わりいたします。